Hillrom

WELCH ALLYN rechargeable battery handles and chargers

Instructions for use

REF 774888, 80029169, Ver. B, Revision date: 2022-08

901087 INSTRUMENT HANDLE

Poignées et chargeurs avec batteries rechargeables WELCH ALLYN
WELCH ALLYN wiederaufladbare Akkugriffe und Ladegeräte
Impugnature e caricabatterie per batterie ricaricabili WELCH ALLYN
Mangos con pilas recargables y cargadores WELCH ALLYN
WELCH ALLYN in ladattavat akkukahvat ja laturit
WELCH ALLYN oppladbare batterihåndtak og ladere
WELCH ALLYN laddningsbara batterihandtag och laddare
Carregadores e punhos da bateria recarregáveis da WELCH ALLYN
Cabos e carregadores de bateria recarregáveis da WELCH ALLYN
WELCH ALLYN 可充电电池手柄和充电器
WELCH ALLYN 充電電池握把與充電器
WELCH ALLYN 社製充電式ハンドルおよび充電器
WELCH ALLYN 컨버터블 핸들
Oplaadbare batterijhandgrepen en opladers van WELCH ALLYN
WELCH ALLYN genopladelige batterihåndtag og opladere
Επαναφορτιζόμενες λαβίς μπαταρίας και φορτιστές της WELCH ALLYN
Rękojeści z akumulatorem i ładowarki firmy WELCH ALLYN
WELCH ALLYN újratölthető akkumulátoros nyelek és töltők
Dobíjecí baterlové rukojeti a nabíječky WELCH ALLYN
WELCH ALLYN şarj edilebilir pil kolları ve şarj cihazları
WELCH ALLYN қайта зарядталатын батарея тұтағары мен зарядтау құралдары
Рукоятки с аккумуляторами и зарядные устройства WELCH ALLYN

Baxter and Welch Allyn are trademarks of Baxter International Inc., or its subsidiaries.

Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") assumes no responsibility for any injury to anyone that may result from (i) failure to properly use the product in accordance with the instructions, cautions, warnings, or statement of intended use published in this manual, or (ii) any illegal or improper use of the product.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA
hillrom.com
Welch Allyn, Inc. is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP and EU IMPORTER
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Authorized Australian Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Limited
1 Baxter Drive
Old Toongabbie NSW 2146
Australia

Authorized Representative for Kazakhstan
TOO Orthodox Pharm
Ully Dala Avenue 7/4, apt 136, Nur-Sultan 010000, Kazakhstan

CE EAC

ENGLISH

Instructions for use

Device description
The handles power the various heads and are powered by various batteries, including rechargeable, AA, and C sizes depending on the model.
The chargers are portable units that charge one or two Welch Allyn rechargeable instrument handles. Some chargers attach to the handle and plug directly into an outlet. Others are desk or wall chargers that the handle is placed in for charging.
The universal charger is compact and convenient and can be placed on a desk or wall-mounted. An indicator light signals when batteries are charging. Rugged ABS construction is attractive and durable. Adapters are available for the 2.5 V NiCad handles to allow them to be charged in the universal charger.

Intended use
The handles are intended to power various accessory heads including otoscopes, ophthalmoscopes, retinoscopes, strabismoscopes, episcopes, illuminators, and transilluminators.
The chargers are intended to charge Welch Allyn rechargeable 2.5 V and 3.5 V handles.

Symbol descriptions
For information on the origin of these symbols, see the Welch Allyn symbols glossary: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Reorder number	#	Product Identifier
MD	Medical device	LOT	Lot code
%	Humidity limitation		Atmospheric pressure limitation
	Manufacturer		Type BF applied part
	Class II equipment		Consult Instructions for use
	Temperature limit	GTIN	Global Trade Item Number
IPX0	Equipment not protected against the ingress of water.		
	Separate collection of Electrical and Electronic Equipment. Do not dispose as unsorted municipal waste.		
Rx ONLY	Prescription only or "For Use by or on the order of a licensed medical professional"		
EC REP	Authorized Representative in the European Community		
	NOTE Presents clarification about an instruction or helpful information about a feature or behavior.		
	WARNING The warning statements in this manual identify conditions or practices that could lead to illness, injury, or death. Warning symbols will appear with a grey background in a black and white document.		
	CAUTION The caution statements in this manual identify conditions or practices that could result in damage to the equipment or other property, or loss of data.		

Warnings
- **WARNING** Continuous Operation: This product complies with current required standards for electromagnetic interference and should not present problems to other equipment or be affected by other devices. As a precaution, avoid using this device in close proximity to other equipment.
- **WARNING** Do not disassemble or modify the battery pack. There are no serviceable parts inside.
- **WARNING** Do not charge battery pack in any environment where the temperature may exceed 40°C (104°F) or fall below 0°C (32°F).
- **WARNING** For longest service, remove the handle and AC Charging Module from outlet when charging is complete. Do not leave AC Charging Module connected to power outlet without a handle attached.
- **WARNING** Do not sterilize the 710 Series Power Handle
- **WARNING** Do not expose battery pack to storage temperatures above 50°C (122°F) or below -20°C (-4°F).
- **WARNING** Do not discharge battery pack if the ambient temperature is above 60°C (140°F) or below -20°C (-4°F).

Residual risk
This product complies with relevant electro-magnetic interference, mechanical safety, performance, and biocompatibility standards. However, the product cannot completely eliminate potential patient or user harm from the following:
- Harm or device damage associated with electro-magnetic hazards,
- Harm from mechanical hazards,
- Harm from device, function, or parameter unavailability,
- Harm from misuse error, such as inadequate cleaning, and/or
- Harm from device exposure to biological triggers that may result in a severe systemic allergic reaction.

Handles

Nickel-cadmium handles
The 716 is a universal handle which accepts Welch Allyn 3.5v instrument heads. It is recharged in the 7114X Series Universal Desk Charger.
Specifications
- 3.5V 800mAh (2.8Wh)
- Charge: 80mA@16Hrs

The 710 is a universal handle which accepts all Welch Allyn 3.5v instrument heads. Its adjustable rheostat control allows optimal intensity and battery life. The chrome-plated brass handles and metal head connection provide durable, long life construction and the smooth, non-abrasive knurled finish insures a no-slip grip.
The 710 series also have a built in charger for easy, overnight charging of the long-lasting rechargeable nickel-cadmium batteries. As an accessory, the converter ring is available in the 71000-C handle, which enables insertion of off-the-shelf C-cell batteries in place of the rechargeable batteries for continued operation without the need to wait for recharging.
Specifications
- Dimensions: 5.5" Long x 1.50" Diameter (max)
- Weight: 10 oz. (including battery)
- Input:120V 60Hz 0.17A

Before first use
1. Fully charge battery (16 hours).
2. Run battery completely down.
3. Fully recharge (16 hours).
4. Run battery completely down.
5. Fully recharge (16 hours).

Operating instructions
1. Connect instrument head to the handle.
2. Depress On/Off Button on Rheostat Section and rotate the Light Intensity Control Ring clockwise (CW). Continue to rotate until stop is reached to intensify light.
3. To turn off, rotate counter clockwise (CCW). Button will click when fully off. Turn fully off after each use to ensure maximum on-time from the battery.

Charging instructions for rechargeable handles with self-contained charger
1. Remove the instrument head and unscrew top cap from battery housing.
2. Plug into standard (110-120v 50/60 Hz) wall outlet. Charge for 16 continuous hours when new, or after a long period of activity.
3. For subsequent recharging, charge overnight.



How to replace rechargeable batteries
When a rechargeable battery will no longer accept a charge, replace as follows:
1. Unscrew bottom cap.
2. Shake out old battery.
3. Insert replacement battery "button" side up.
   CAUTION Insert battery fully until seated. For convertible handles, match polarity markings with those on instrument when inserting replacement battery.
4. Screw bottom cap back into place. Ensure the plastic insulator cap is securely attached to the bottom cap. If the insulator is missing or broken, contact Hillrom for a new bottom cap.

For models 71000, 71010,71020, 71050, 70700, 70710, 70720, and 70750 (non-convertible, rechargeable handles with self-contained charger), ensure that plastic insulator cap is intact and securely seated on spring. If missing or damaged, install new cap before using.

WARNING DO NOT INTERCHANGE BOTTOM CAPS BETWEEN DIFFERENT MODELS OF RECHARGEABLE HANDLES. USE OF INCORRECT BOTTOM CAP MAY DAMAGE THE BATTERY OR CAUSE THE HANDLE TO OVERHEAT. BURNS MAY OCCUR FROM AN OVERHEATED HANDLE.

Order replacement batteries from any Welch Allyn distributor.

Welch Allyn convertible handles
To interchange rechargeable battery with standard ("C") batteries:
1. Unscrew transformer module assembly.
2. Shake out rechargeable battery.
3. Insert battery converter: Product No. 710168-501 for #71000-C handle or Product No. 710168-502 for #71020-C handle (export).
4. Unscrew bottom cap and insert two "C" batteries with plus (+) terminal first.
5. Replace bottom cap.

To interchange standard ("C") batteries with rechargeable battery, reverse above process.



NOTE Slight heating of handles is normal during recharge cycle.

NOTE Batteries cannot overheat or overcharge.

NOTE Batteries will not leak.

NOTE Batteries will discharge gradually over a period of about 60 days when stored at room temperature (70°F). Storage at higher temperatures accelerates the discharge rate.

NOTE For rechargeable handles that accommodate "C" or "AA" size batteries – remove batteries from handle if instrument is not in use for an extended period of time.

Cleaning and disinfection for handles
Wipe the handle with an appropriate health care low- or intermediate-level cleaner/disinfecting wipe that incorporates either a 1:10 sodium hypochlorite (bleach) solution or isopropyl alcohol as the active disinfection ingredient. Follow wipe manufacturer's instructions for appropriate use, contact times and applicable warnings and precautions.
Do not excessively soak/saturate the Handle assembly.
Do not immerse handle assembly in any solution.
Do not sterilize the Power Handle.
After disinfection, inspect the Handle assembly for visible signs of deterioration at its switch, device end connector, and housing. If evidence of damage or deterioration is present, discontinue use and contact Hillrom Technical Support.

Battery charger
Charger instructions
1. Plug into a 110-130 V, 50-60 Hz A.C. receptacle for No. 71040. (100-240 V, 50-60 Hz A.C. for 71030, 71032, 71034, 71035, and 71036).
2. Connect the charging plug to charger socket on instrument or charging stand.
3. Support the instrument during charging. Do not suspend the instrument by its charging cord.

NOTE Batteries do not overcharge. A completely discharged battery is fully charged overnight.

4. Use the charger with either 2.5 V or 3.5 V rechargeable instruments.
5. Do not use diagnostic instruments while charging.



Charging instructions for rechargeable handles (Universal Desk Charger or Pocket Set Charger)
1. To recharge, place handle in charging well, ensuring that contact is made at the base.
2. For full capacity, charge for 16 continuous hours when brand new. For subsequent recharging, place handles in well whenever not in use or when charge is depleted.



Maintenance
Like any other piece of electro-medical equipment, perform periodic electrical inspections by qualified personnel. Welch Allyn recommends that this equipment is inspected at least every six months, more often if used under adverse conditions.

Disposal
Users must adhere to all federal, state, regional, and/or local laws and regulations as it pertains to the safe disposal of medical devices and accessories. If in doubt, the user of the device shall first contact Hillrom Technical Support for guidance on safe disposal protocols.

PATENT/PATENTS
hillrom.com/patents
May be covered by one or more patents. See above Internet address. The Hill-Rom companies are the proprietors of European, US, and other patents and pending patent applications.

Hillrom Technical Support
For information about any Hillrom product, contact Hillrom Technical Support at hillrom.com/en-us/about-us/locations

Notice to users and/or patients in the EU
Any serious incident that has occurred in relation to the device, should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Environmental specifications
Temperature limitation
- Operating: 59°F (10°C) -104°F (49°C)
- Transport/storage: -4°F (-20°C) - 120°F (55°C)

Humidity limitation
- Humidity Operating: 30% - 90%
- Transport/storage: 10% - 95%

Atmospheric pressure limitation
- 500 hPa - 1060 hPa

Standards and compliance
The device complies with the following standards:
IEC 60601-1 and 60601-1-2
Country-specific standards are included in the applicable Declaration of Conformity

Intertek 74227

Lot code
For lot code YY-JJJ, YY=Year, and JJJ=Consecutive day of the Julian year.

Guidance and manufacturer's declaration
For information about electromagnetic compatibility (EMC), see the Hillrom website: welchallyn.com/en/service-support/emc.html.
A printed copy of EMC Emissions and Immunity information can be ordered from Hillrom for delivery within 7 calendar days.

Accessories
71249 Pocketscope Adapter Sleeve for Universal Desk Charger

Warranty
Welch Allyn nickel-cadmium batteries are guaranteed by Welch Allyn for two years from date of manufacturer (when used in Welch Allyn instruments only). Defective batteries are replaced on a prorata basis should failure occur prior to expiration date on battery.
The Welch Allyn products listed on this document are guaranteed by Welch Allyn against all manufacturing defects. Welch Allyn will repair or replace, free of charge, any parts of its own manufacture proven to be defective through cause other than misuse, neglect, damage in shipment, or normal wear.
Welch Allyn warrants that the products will perform to original specifications during the two years from the date of manufacture. This warranty does not apply to the use of the 72200 or 72300 battery in other products.
Welch Allyn reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Welch Allyn makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.

FRANÇAIS

Instructions d'utilisation

Description du dispositif
Les poignées alimentent les différentes têtes, et leur alimentation s'effectue par différents types de batteries, dont des batteries rechargeables, AA et C, en fonction du modèle.
Les chargeurs sont des unités portables qui chargent une ou deux poignées d'instrument rechargeables Welch Allyn. Certains chargeurs se fixent à la poignée et se branchent directement dans une prise secteur. D'autres sont des chargeurs de bureau ou muraux dans lesquels la poignée est insérée pour être rechargée.
Compact et pratique, le Universal Desk Charger peut être placé sur un bureau ou fixé au mur. Un témoin lumineux indique que les batteries sont en train d'être rechargées. Sa finition en plastique ABS renforcé est résistante et agréable. Des adaptateurs sont disponibles pour les poignées NiCad 2,5 V afin de pouvoir les recharger dans le Universal Charger.

Utilisation prévue
Les poignées sont conçues pour alimenter diverses têtes d'accessoires, notamment les otoscopes, les ophtalmoscopes, les rétinoscopes, les strabismoscopes, les épiscopes, les illuminateurs et les transilluminateurs.
Les chargeurs sont conçus pour charger les poignées rechargeables Welch Allyn de 2,5 V et 3,5 V.

Description des symboles
Pour obtenir des informations concernant l'origine de ces symboles, consulter le glossaire des symboles Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Numéro de commande	#	Identifiant du produit
MD	Dispositif médica	LOT	Code de lot
%	Plage d'humidité		Plage de pression atmosphérique
	Fabricant		Pièce appliquée de type BF
	Équipement de classe II		Se reporter au mode d'emploi
	Plage de température	GTIN	Référence de commerce international
IPX0	Matériel non étanche		
	Tri sélectif des équipements électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers non triés.		
Rx ONLY	Sur prescription uniquement ou « Ne doit être utilisé que par un praticien médical diplômé ou sur prescription de celui-ci		
EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		
	REMARQUE Présente des explications sur une instruction ou des informations utiles sur une fonction ou un comportement.		
	AVERTISSEMENT Les messages Avertissement de ce manuel indiquent les conditions ou pratiques susceptibles d'entraîner des blessures, une maladie ou le décès. Les symboles d'avertissement apparaissent sur fond gris dans un document en noir et blanc.		
	ATTENTION Forsigtighedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan resultere i skader på udstyret eller anden ejendom eller forårsage tab af data.		

Avertissements
- **AVERTISSEMENT** Fonctionnement continu: ce dispositif est conforme aux normes requises actuelles concernant les interférences électromagnétiques et ne devrait pas présenter de problème pour d'autres appareils et réciproquement. À titre de précaution, éviter son utilisation à proximité immédiate d'autres appareils.
- **AVERTISSEMENT** Ne pas démonter ni modifier le bloc-batterie : il ne contient aucune pièce réparable.
- **AVERTISSEMENT** Ne pas recharger le bloc-batterie dans un milieu où la température peut dépasser 40 °C ou tomber en dessous de 0 °C.
- **AVERTISSEMENT** Pour prolonger la durée utile, débrancher la poignée et le module de recharge en c.a. de la prise une fois le bloc-batterie rechargé. Ne pas laisser un module de recharge en c.a. connecté à une prise électrique sans être fixé à la poignée.
- **AVERTISSEMENT** Ne pas stériliser la poignée d'alimentation Série 710.
- **AVERTISSEMENT** Ne pas exposer un bloc-batterie à des températures de stockage supérieures à 50 °C ou inférieures à -20 °C .
- **AVERTISSEMENT** Ne pas décharger un bloc-batterie si la température ambiante est supérieure à 60 °C ou inférieure à -20 °C.

Risque résiduel
Ce produit est conforme aux normes relatives aux interférences électromagnétiques, à la sécurité mécanique, aux performances et à la biocompatibilité. Cependant, le produit ne peut pas éliminer complètement le risque de blessures potentielles pour le patient ou l'utilisateur, parmi lesquelles :
- Blessure ou détérioration du dispositif associée à des risques électromagnétiques ;
- Blessure due à des risques mécaniques ;
- Blessure due à l'indisponibilité d'un dispositif, d'une fonction ou d'un paramètre ;
- Blessure due à une erreur d'utilisation, comme un nettoyage inapproprié, et/ou
- Blessure due à l'exposition du dispositif à des déclencheurs biologiques pouvant entraîner une réaction allergique systémique grave.

Poignées

Poignées à batterie nickel-cadmium
La poignée 716 est une poignée universelle qui accepte les têtes d'instrument Welch Allyn 3,5 V. Elle se recharge sur le Universal Desk Charger Series 7114X.
Spécifications
- 3,5 V 800 mAh (2,8 Wh)
- Charge: 16 heures à 80 mA

Le modèle 710 est une poignée universelle qui accepte toutes les têtes d'instrument 3,5 v Welch Allyn. Sa commande à rhéostat réglable permet une intensité et une durée de vie optimales de la batterie. Les poignées en laiton plaquées chrome et la connexion de tête en métal sont de construction durable et résistante ; la finition moletée, lisse et non abrasive assure une bonne prise.
La série 710 possède également un chargeur incorporé facilitant la recharge d'un jour sur l'autre des batteries longue durée nickel-cadmium rechargeables. La bague de conversion est disponible à titre d'accessoire dans la poignée 71000-C afin de permettre l'insertion de batteries C pour remplacer les batteries rechargeables en vue d'obtenir un fonctionnement continu sans avoir à attendre la recharge.
Spécifications
- Dimensions : 14 cm de long x 3,8 cm de diam. (max)
- Poids : 283,5 g (batterie incluse)
- Alimentation : 120 V, 60 Hz, 0,17 A

Avant la première utilisation
1. charger complètement la batterie (16 heures).
2. décharger complètement la batterie.
3. recharger complètement (16 heures).
4. décharger complètement la batterie.
5. recharger complètement (16 heures).

Consignes d'utilisation
1. Raccorder la tête de l'instrument à la poignée.
2. Appuyer sur le bouton marche/arrêt de la section rhéostat et tourner la bague de contrôle de l'intensité lumineuse dans le sens horaire. Continuez à tourner au maximum pour intensifier la lumière.
3. Pour l'éteindre, tournez le bouton dans le sens antihoraire. Le bouton émet un déclic lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de bien éteindre l'appareil après chaque utilisation pour garantir un temps d'utilisation maximal de la batterie.

Instructions de rechargement pour les poignées rechargeables avec chargeur intégré
1. Retirer la tête de l'instrument et dévisser le capuchon supérieur du boîtier de la batterie.
2. Brancher dans une prise murale standard (110-120 V 50/60 Hz). Pour une poignée neuve ou après une longue période d'activité, charger pendant 16 heures consécutives.
3. Pour charger après utilisation, rechargez pendant la nuit.



Comment remplacer les batteries rechargeables
Lorsqu'une batterie rechargeable n'accepte plus la charge, la remplacer de la façon suivante :
1. Dévisser le capuchon inférieur.
2. Secouer pour faire tomber la batterie usagée.
3. Insérez la nouvelle batterie, le bouton étant dirigé vers le haut.
   MISE EN GARDE installer la batterie complètement en place.
   Pour les poignées convertibles, faire correspondre les indicateurs de polarité avec ceux de l'instrument lors de l'insertion d'une nouvelle batterie.
4. Revisser le bouton inférieur. Veiller à ce que le capuchon isolant en plastique soit bien fixé au capuchon inférieur. Si l'isolant est manquant ou cassé, contactez Hillrom pour obtenir un nouveau capuchon inférieur.

Pour les modèles 71000, 71010, 71020, 71050, 70700, 70710, 70720 et 70750 (poignées rechargeables non convertibles à chargeur autonome), s'assurer que le capuchon protecteur de borne en plastique est intact et bien installé sur le ressort. S'il est manquant ou endommagé, installer un nouveau capuchon avant usage.

AVERTISSEMENT NE PAS ÉCHANGER LES CAPUCHONS INFÉRIEURS ENTRE DIVERS MODÈLES DE POIGNÉES RECHARGEABLES. UN CAPUCHON INFÉRIEUR INCORRECT RISQUE D'ENDOMMAGER LA BATTERIE OU DE PROVOQUER LA SURCHAUFFE DE LA POIGNÉE, ENTRAÎNANT DES RISQUES DE BRÛLURES.

Commander des batteries de rechange auprès de n'importe quel distributeur Welch Allyn.

Poignées convertibles Welch Allyn
Pour échanger une batterie rechargeable contre des batteries standard (C) :
1. Dévisser le module du transformateur.
2. Secouer pour faire tomber la batterie rechargeable.
3. Insérer le convertisseur de batterie :
   produit n° 710168-501 pour une poignée n° 71000-C ou produit n° 710168-502 pour une poignée n° 71020-C (exportations).

Dévisser le capuchon inférieur et insérer deux batteries C, la borne positive (+) d'abord.

REMARQUE Un léger échauffement des poignées est normal lors du cycle de recharge.

REMARQUE Les batteries ne peuvent pas surchauffer ni être trop chargées.

REMARQUE Les batteries ne doivent pas fuire.

REMARQUE Les batteries se déchargent graduellement au cours d'une période d'environ 60 jours lorsqu'elles sont conservées à température ambiante (21 °C). Leur stockage à des températures plus élevées accélère le régime de décharge.

REMARQUE Pour les poignées rechargeables qui acceptent des batteries de taille C ou AA, retirer les batteries de la poignée si l'instrument n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Nettoyage et désinfection des poignées
Essuyez la poignée à l'aide d'une lingette nettoyante ou désinfectante de qualité médicale intermédiaire ou faible, constituée d'une solution à base de 1:10 d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) ou d'alcool isopropylique comme composant de désinfection actif. Pour essuyer le dispositif, appliquez les instructions du fabricant afin de connaître le mode d'utilisation, les durées de contact, ainsi que les précautions et avertissements applicables.
Ne pas tremper/saturer de liquide le montage de la poignée.
Ne pas immerger le montage de la poignée dans une solution.
Ne pas stériliser la poignée.
Après la désinfection, inspecter le montage de la poignée afin de détecter tout signe visible de détérioration au niveau de l'interrupteur, du connecteur côté dispositif et du boîtier. En cas de trace de dommage ou de détérioration, cesser d'utiliser le dispositif et contacter le support technique Hillrom.

Chargeur de batterie
Mode d'emploi du chargeur
1. Brancher dans une prise de 110-130 V, 50-60 Hz pour le modèle n° 71040, de 100-240 V, 50-60 Hz pour les modèles n° 71030, 71032, 71034, 71035 et 71036.
2. Connecter la fiche de recharge à la prise femelle du chargeur sur l'instrument ou le portoir de recharge.
3. L'instrument doit se trouver sur un support pendant la recharge. Ne pas le suspendre par son cordon de recharge.

REMARQUE Les batteries ne peuvent pas être trop chargées. Une batterie complètement déchargée se recharge complètement d'un jour sur l'autre.

4. Utiliser le chargeur avec des instruments rechargeables de 2,5 V ou 3,5 V.
5. Ne pas utiliser d'instruments de diagnostic pendant la recharge.

Instructions de rechargement des poignées rechargeables (Universal Desk Charger ou Pocket Set Charger)
1. Pour recharger une poignée, la placer dans le logement de recharge en s'assurant que le contact est établi au niveau de la base.
2. Pour obtenir une pleine capacité, charger une poignée neuve pendant 16 heures consécutives. Pour les recharges ultérieures, placer les poignées dans le logement de recharge lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsque la charge est épuisée.



Entretien
Comme pour tout autre appareil électromédical, des inspections régulières du bon fonctionnement électrique doivent être effectuées par un personnel compétent. Welch Allyn recommande de procéder à l'inspection de cet appareil au moins tous les six mois ou plus souvent s'il est utilisé dans des conditions difficiles.

Mise au rebut
Les utilisateurs doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, nationales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux. En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le support technique Hillrom pour obtenir des conseils sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

BREVET/BREVETS
hillrom.com/patents
Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessous. Les sociétés Hill-Rom sont propriétaires des brevets européens, américains et des autres brevets, ainsi que des demandes de brevets en instance.

Support technique Hillrom
Pour plus d'informations sur un produit Welch Allyn, contacter le support technique Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients au sein de l'UE
Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouve.

Caractéristiques environnementales
Plage de température
- Fonctionnement : 10 à 49 °C
- Transport/stockage : -20 à 55 °C

Plage d'humidité
- Fonctionnement : 30 % - 90 %
- Transport/stockage : 10 % - 95 %

Plage de pression atmosphérique
- 500 à 1 060 hPa

Normes et conformité
Le dispositif est conforme aux normes suivantes :
CEI 60601-1 et CEI 60601-1-2
Les normes spécifiques au pays sont incluses dans la déclaration de conformité correspondante

Intertek 74227

Code de lot
Pour le code de lot AA-JJJ, AA=année et JJJ=jour consécutif du calendrier julien.

Recommandations et déclaration du fabricant
Pour obtenir des informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM), consulter le site Web de Welch Allyn : www.welchallyn.com/emc-hndls.
Une version imprimée des informations relatives aux émissions et à l'immunité peut être commandée auprès de Welch Allyn et sera livrée dans un délai de 7 jours calendaires.

Accessoires
71249 Pocketscope Adapter Sleeve for Universal Desk Charger

Garantie
Les batteries en nickel-cadmium Welch Allyn sont garanties par le fabricant pendant deux ans à compter de leur date de fabrication (uniquement lorsqu'elles sont utilisées dans des instruments Welch Allyn). Les batteries défectueuses sont remplacées au pro rata en cas de défaillance avant leur date de péremption.
Les dispositifs Welch Allyn répertoriés dans ce document sont garantis par Welch Allyn contre tous défauts de fabrication. Welch Allyn réparera ou remplacera gratuitement toutes pièces de sa fabrication démontrées défectueuses pour des causes autres que le mauvais usage, la négligence, les dommages d'expédition ou l'usure normale.
Welch Allyn garantit la performance de ses produits conformément aux spécifications d'origine pendant deux ans à compter de leur date de fabrication. La présente garantie ne s'applique pas à l'utilisation de la batterie 72200 ou 72300 dans d'autres dispositifs.
Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles de ses produits sans avis préalable. La seule garantie dont répond Welch Allyn est la garantie explicite écrite accordée lors de la vente ou la location de ses produits.

DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

Gerätebeschreibung
Die Griffe versorgen die verschiedenen Köpfe mit Strom und werden je nach Modell mit verschiedenen Akkus betrieben, darunter wiederaufladbare Akkus, aber auch AA- und C-Größen.
Bei den Ladegeräten handelt es sich um tragbare Geräte, die einen oder zwei wiederaufladbare Gerätegriffe von Welch Allyn aufladen. Einige Ladegeräte werden am Griff befestigt und direkt in eine Steckdose eingesteckt. Andere sind Tischladegeräte oder Wandladegeräte, in die der Griff zum Aufladen eingesetzt wird.
Der Universal Desk Charger ist kompakt und bequem und kann auf einem Schreibtisch oder an der Wand montiert werden. Eine Anzeigeleuchte signalisiert, wenn die Akkus aufgeladen werden. Die robuste ABS-Konstruktion hat ein ansprechendes Design und ist langlebig. Für die 2,5-V-NiCad-Griffe sind Adapter erhältlich, damit sie im Universal-Ladegerät aufgeladen werden können.

Verwendungszweck
Die Griffe dienen zur Stromversorgung verschiedener Zubehörköpfe, unter anderem Otoskope, Ophthalmoskope, Retinoskope, Strabismoskope, Episkope sowie Beleuchtungs- und Durchleuchtungssysteme.
Die Ladegeräte sind für das Aufladen der wiederaufladbaren 2,5-V- und 3,5-V-Griffe von Welch Allyn vorgesehen.

Symbolbeschreibungen
Informationen zum Ursprung dieser Symbole finden Sie im Symbolglossar von Welch Allyn unter welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Nachbestellnummer	#	Produkt-ID
MD	Medizinprodukt	LOT	Chargen-Code
%	Zulässige Luftfeuchtigkeit		Zulässiger Luftdruck
	Hersteller		Anwendungsteil vom Typ BF
	Gerät der Klasse II		Gebrauchsanweisung beachten
	Zulässiger Temperaturbereich	GTIN	GTIN (Global Trade Item Number)
IPX0	Gerät nicht vor Eindringen von Wasser geschützt		
	Separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten. Nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen.		
Rx ONLY	Nur Verschreibung oder "Für die Verwendung durch oder im Auftrag einer lizenzierten medizinischen Fachkraft".		
EC REP	Autorisierter Händler in der Europäischen Gemeinschaft		
	HINWEIS Erläutert eine Anweisung oder bietet hilfreiche Informationen zu einer Funktion oder einem Verhalten.		
	WARNUNG Die Warnhinweise in diesem Handbuch beschreiben Umstände oder Vorgehensweisen, die zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tode führen können. Warnsymbole werden in Schwarz-Weiß-Dokumenten auf grauem Hintergrund wiedergegeben.		
	ACHTUNG Die aandachtspunten met dit symbool in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen, of tot verlies van gegevens.		

Warnungen
- **WARNUNG** Dauerbetrieb: Dieses Produkt entspricht den derzeit erforderlichen Normen für elektromagnetische Störungen und sollte für andere Geräte keine Probleme darstellen oder durch andere Geräte nicht beeinträchtigt werden. Als Vorsichtsmaßnahme ist der Gebrauch dieses Geräts nahe anderer Geräte zu vermeiden.
- **WARNUNG** Batteriepack nicht zerlegen oder ändern. Die Teile im Inneren des Geräts können nicht vom Kunden gewartet werden.
- **WARNUNG** Laden Sie den Batteriepack nicht bei Temperaturen über 40 ° C oder unter 0 °C auf.
- **WARNUNG** Für maximale Betriebsdauer den Griff und das AC-Lademodul nach dem Laden aus der Steckdose ziehen. Das AC-Lademodul nicht ohne angebrachten Griff an der Steckdose angeschlossen lassen.
- **WARNUNG** Die Elektro-Griffe der Serie 710 nicht sterilisieren.
- **WARNUNG** Setzen Sie den Batteriepack keinen Lagertemperaturen von über 50 °C oder unter – 20 °C aus.
- **WARNUNG** Entladen Sie den Batteriepack nicht, wenn die Umgebungstemperatur bei über 60°C oder unter -20 °C liegt.

Restrisiko
Dieses Produkt erfüllt die relevanten Normen im Hinblick auf elektromagnetische Interferenzen, mechanische Sicherheit, Leistung und Biokompatibilität. Folgende potenzielle Verletzungen des Patienten oder Anwenders können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden:
- Verletzungen oder Geräteschäden im Zusammenhang mit elektromagnetischen Gefahren
- Verletzungen durch mechanische Gefahren
- Verletzungen durch Nichtverfügbarkeit von Geräten, Funktionen oder Parametern
- Verletzungen durch falsche Bedienung, wie z. B. unzureichende Reinigung und/oder
- Verletzungen durch Kontakt mit biologischen Auslösern, die zu einer schweren systemischen allergischen Reaktion führen können.

Griffe

Nickel-Cadmium-Griffe
Der 716 ist ein Universalgriff, der mit 3,5-V-Instrumentenköpfen von Welch Allyn kompatibel ist. Er wird mit dem 7114X Series Universal Desk Charger aufgeladen.
Technische Daten
- 3,5 V 800 mAh (2,8 Wh)
- Aufladen: 16 Std. bei 80 mA

Der 710 ist ein Universalgriff, der alle Welch Allyn 3,5 V Instrumentenköpfe aufnimmt. Sein einstellbarer Rheostat ermöglicht optimale Intensität und Batterielebensdauer. Die verchromten Messinggriffe und die Kopfverbindung aus Metall bieten eine strapazierfähige, langlebige Konstruktion, und durch die glatte, abriebbeständige, geränderte Oberfläche wird ein rutschsicherer Griff gewährleistet.
Die 710-Serie verfügt außerdem über ein integriertes Ladegerät, mit dem die langlebigen wiederaufladbaren Nickel-Cadmium-Batterien über Nacht leicht aufgeladen werden können. Für den Griff 71000-C ist der Konvertierring als Zubehörteil erhältlich. Für fortgesetzten Betrieb mit nur kurzer Unterbrechung zum Austausch der Batterien macht der Ring das Einsetzen von gewöhnlichen C-Zellen anstelle der wiederaufladbaren Batterien möglich, da nicht darauf gewartet muss, bis die Batterien wieder aufgeladen sind.
Technische Daten
- Abmessungen: 14 cm lang x 3,8 cm Durchmesser (max.)
- Gewicht: 283.5 g (einschließlich Batterie)
- Eingang:120V, 60 Hz, 0,17 A

Vor der ersten Anwendung
1. Batterie ganz aufladen (16 Stunden).
2. Batterie völlig entladen.
3. Batterie wieder ganz aufladen (16

4. Ruuvaa alapuolen kansi takaisin paikalleen. Varmista, että muovieristete on kunnolla kiinni alapuolen kannessa. Jos eriste puuttuu tai se on rikkoutunut, saat uuden alapuolen kannen ottamalla yhteyttä Hillromiin.

Jos kyseessä on malli 71000, 71010,71020, 71050, 70700, 70710, 70720 tai 70750 (ei-vaihdettavat, laddattavat kahvat, joissa on sisäinen laturi), varmista, että muovieriste on ehjä ja kunnolla kiinni jousessa. Jos eriste puuttuu tai se on vaurioitunut, asenna uusi kansi ennen käyttöä.

VAROITUS ÄLÄ VAIHDA ALAPUOLEN KANTTA LADATTAVAN KAHVAN MALLISTA TOISEEN. VÄÄRÄNMALLISEN KANNEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA AKKUA TAI AIHEUTTAA KAHVAN YLIKUUMENEMISEN. YLIKUUMENTUNUT KAHVA VOI AIHEUTTAA PALOVAMMOJA.

Tilaa vaihtokuat Welch Allyn -jälleenmyyjältä.

Welch Allynin vaihdettavat kahvat

Vaihdettavan akun korvaaminen vakiomallisilla C-paristoilla:

1. Ruuvaa muuntajamoduuliko-koonpano irti.
2. Ravista ladattava akku ulos.
3. Aseta paristosovitin paikalleen: Tuotenumero 710168-501 (#71000-C-kahvalle) tai tuotenumero 710168-502 (#71020-C-kahvalle, vient).
4. Ruuvaa alapuolen kansi irti ja aseta paikalleen kaksi C-paristoa plus-napa (+) edellä.
5. Kiinnitä alapuolen kansi paikalleen.

Voit korvata vakiomalliset C-paristot vaihdettavalla akulla tekemällä edellä mainitut toimet käänteisessä järjestyksessä.

HUOMAUTUS Kahvan vähäinen kuumeneminen aikaa käytettäessä on normaalia.

HUOMAUTUS Akut eivät voi ylikuumentua tai latautua liikaa.

HUOMAUTUS Akut eivät vuoda.

HUOMAUTUS Akkujen varaus purkautuu huoneenlämmössä (21 °C) noin 60 päivässä. Korkeampi varastointilämpötila nopeuttaa varauksen purkautumista.

HUOMAUTUS Jos ladattavassa kahvassa voi käyttää C- tai AA-kokoisia paristoja: poista kahvasta paristot, kun instrumentti on pitkään käyttämättä.

Kahvojen puhdistus ja desinfiointi

Pyyhi kahva sopivalla lääketieteellisen käyttöön tarkoitetulla miedolla tai keskivahvalla puhdistus-/desinfiointipyyhkeellä, jonka desinfioiva aineosa on joko 1:10 natriumhypokloriittiliuos (valkaisuaine) tai isopropyylialkoholi. Noudata pyyhkeen valmistajan antamia käyttöohjeita, allistusalkoja sekä asianmukaisia varoituksia ja varotoimia.

Älä kastele tai liota kahvakoodoinnin.

Älä upota kahvakoodoinnin mihinkään nesteeseen.

Älä steriloi virtakahvaa.

Tarkista desinfioinnin jälkeen, ettei kahvakoodoinnon kytkimessä, laiteosan liittimessä tai kotelossa ole näkyviä heikkenemisen merkkejä.

Jos merkkejä vaurioitumisesta tai heikkenemisestä ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteys Hillromin tekniseen tukeen.

Akkulaturi

Latausohjeet

1. Liitä 71040-malli 110–130 V:n, 50-60 Hzn pistorasiaan. (71030-, 71032-, 71034-, 71035-sekä 71036-malli 100-240 V:n, 50-60 Hzn pistorasiaan).
2. Liitä laturin liitin instrumentin tai lataustelineen virtaliitäntään.
3. Aseta instrumentti tukevaan asentoon latauksen ajaksi. Älä ripusta instrumenttia latausjohdon varaan.

HUOMAUTUS Akut eivät voi latautua liikaa. Täysin tyhjä akku latautuu täyteen yön aikana.

4. Käytä laturia 2,5 V:n ja 3,5 V:n laddattavien instrumenttien lataamiseen.
5. Älä käytä diagnostisia instrumentteja latauksen aikana.

Latausohjeet ladattaville kahvoille (Universal Desk Charger -pöytälaturi tai Pocket Set Charger -taskulaturi)

1. Aseta kahva latausta varten latausteline eeseen ja varmista, että pohjan liittimet ovat kosketuksessa telineen liittimiin.
2. Lataa yhtäjaksoisesti 16 tuntia ennen käyttöönottoa, jotta akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Aseta kahvat latausteline eeseen uudelleenlatausta varten aina, kun ne eivät ole käytössä tai kun akku on tyhjä.

Huolto

Valtuutetun henkilöstön on tarkastettava laite säännöllisesti sähkövikojen varalta kuten muutkin sähkökäyttöiset lääkintälaitteet. Welch Allyn suosittelee tarkastamaan laitteen vähintään kuuden kuukauden välein ja useammin, jos laitetta käytetään epäsuotuisissa olosuhteissa.

Hävittäminen

Käyttäjien on noudatettava kaikkia lääketieteellisten laitteiden ja lisävarusteiden turvallista hävittämistä koskevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä. Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on otettava ensisijaisesti yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen, josta saa ohjeistusta turvalliseen hävittämiseen.

PATENTTI/PATENTIT

hillrom.com/patents

Tuotetta voi koskea yksi tai useampi patentti. Katso lisätietoja alla mainitusta verkko-osoitteesta. Hill-Rom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia.

Hillromin tekninen tuki

Lisätietoja Welch Allynin tuotteista saat ottamalla yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Huomautus käyttäjille ja/tai potilaille EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai potilaan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Käyttöympäristöstä koskevat tiedot

Sallittu lämpötila
- Käyttö: 10–49 °C
- Kuljetus/säilytys: -20–55 °C

Sallittu suhteellinen kosteus
- Käyttö: 30% - 90%
- Kuljetus/säilytys: 10% - 95%

Sallittu ilmanpaine
- 500–1 060 hPa

Standardit ja vaatimustenmukaisuus

Laite on seuraavien standardien vaatimusten mukainen:
IEC 60601-1 ja IEC 60601-1-2
Maakohtaiset standardit sisältyvät sovellettavaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen

Erätunnus

Eräkoodissa YY-JJJ: YY = vuosi ja JJJ = juliaanisen vuoden päivä.

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) on Hillromin verkkosivustossa osoitteessa welchallyn.com/en/service-support/emc.html.

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskevien tietojen painetun version voi tilata Hillromilta, ja se toimitetaan 7 kalenteripäivän kuluessa.

Lisävarusteet

71249 PocketScope Adapter Sleeve -sovitin Universal Desk Charger -pöytälaturiin

Takuu

Welch Allynin takuu Welch Allynin nikkeli-kadmiumakuille on voimassa kaksi vuotta valmistuspäivästä (vain Welch Allynin instrumenttien kanssa käytettäessä). Vialliset akut vaihdetaan määräsuhteessa, jos akun vika ilmenee ennen takuun päättymistä.

Welch Allyn antaa kaikille tässä asiakirjassa luetelluille Welch Allyn -tuotteille kaikkia valmistusvikoja koskevan takuun. Welch Allyn korjaa tai vaihtaa veloituksetta itse valmistamansa vialliset osat, ellei vian syynä ole virheellinen käyttö, huolimattomuus, kuljetusvaurio tai normaali kuluminen.

Welch Allyn takaa, että tuotteet toimivat alkuperäisten teknisten määritysten mukaisesti kahden vuoden ajan valmistuspäivästä. Tämä takuu ei koske 72200- tai 72300-akun käyttöä muissa tuotteissa.

Welch Allyn pidättää oikeuden muotoilua, teknisiä tietoja ja malleja koskeviin muutoksiin.

Ainoa Welch Allynin myöntämä takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myönnetty nimenomainen kirjallinen takuu.

NORSK

Bruksanvisning

Beskrivelse av enheten

Håndtakene gir strøm til de ulike hodene og drives av forskjellige batterier, inkludert oppladbare batterier samt AA- og C-batterier, avhengig av modellen.

Ladere er bærbare enheter som lader ett eller to oppladbare Welch Allyn-instrumenthåndtak. Noen ladere festes til håndtaket og plugges direkte inn i en stikkontakt. Andre er skrivebordsladere eller veggladere som håndtaket plasseres i for lading. Den universelle skrivebordsladeren er kompakt og praktisk og kan plasseres på et skrivebord eller festes på veggen. En indikatorlampe viser når batteriene lades. Robust ABS-konstruksjon som er stilig og slitesterk. Adaptere er tilgjengelige for NiCad-håndtakene på 2,5 V, slik at de kan lades i den universelle ladeholderen.

Tilenkt bruk

Håndtakene er beregnet på å gi strøm til forskjellige tilbehørshoder, inkludert otoskoper, oftalmoskoper, retinoskoper, strabismoskoper, episkoper, illuminatorer og transilluminatorer.

Ladere er beregnet på å lade Welch Allyn oppladbare 2,5 V og 3,5 V håndtak.

Symbolforklaringer

Hvis du vil ha informasjon om opprinnelsen til disse symbolene, kan du gå til Welch Allyns symbolliste: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Nummer for ny bestilling	#	Produkt-ID
MD	Medisinsk utstyr	LOT	Partikode
	Luftfuktighetsgrenser		Grenser for atmosfærisk trykk
	Produsent		Defibrilleringssikker, pasientkontaktdeler av type BF
	Klasse II-utstyr		Se instruksjonene for bruk (IFU)
	Temperaturgrense	GTIN	Globalt handelsartikkelnummer
IPXØ	Ikke beskyttet mot inntrengning av vann		
	Separat kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Skal ikke kastes som usortert kommunalt avfall.		
R_x ONLY	Kun ordinasjon eller "for bruk av eller etter anvisning fra lisensiert lege"		
EC REP	Autorisert representant i EU		

MERKNAD Gir en forklaring av en instruksjon eller nyttig informasjon om en funksjon eller atferd.

ADVARSEL Advarslene i denne håndboken identifiserer betingelser eller praksis som kan føre til sykdom, skade eller død. Varselsymbolene vil vises med grå bakgrunn i et svart-hvitt-dokument.

FORSIKTIG Forsiktighetsreglene i denne håndboken angir forhold eller bruk som kan føre til skader på utstyret eller annen eiendom eller tap av data.

Advarsler

ADVARSEL Kontinuerlig drift: Dette produktet oppfyller kravene i de gjeldende standardene for elektromagnetisk interferens og skal ikke forstyrre annet utstyr og heller ikke påvirkes av annet utstyr. Som en forholdsregel bør man unngå å bruke denne enheten i nærheten av annet utstyr.

ADVARSEL Batteripakken skal ikke demonteres eller endres. Det er ingen deler inni som skal betjenes.

ADVARSEL Batteripakken skal ikke lades i omgivelser der temperaturen kan overskride 40 °C (104 °F) eller være under 0 °C (32 °F).

ADVARSEL Koble håndtaket og vekselstrømsladningsmodulen fra strømuttaket når ladningen er fullført, for å oppnå lengst mulig levetid. Ikke la vekselstrømsladningsmodulen være koblet til strømuttaket uten at et håndtak er montert.

ADVARSEL Strømforsyningshåndtak i 710-serien skal ikke steriliseres

ADVARSEL Batteripakken skal ikke oppbevares ved temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under -20 °C (-4 °F).

ADVARSEL Batteripakken skal ikke utlades hvis omgivelsestemperaturen er over 60 °C (140 °F) eller under -20 °C (-4 °F).

Restrisiko

Dette produktet er i samsvar med relevante standarder for elektromagnetiske forstyrrelser, mekanisk sikkerhet, ytelse og biokompatibilitet. Produktet kan imidlertid ikke eliminere potensielt pasient- eller brukersikade fra følgende:

- Skade eller enhetsskade forbundet med elektromagnetiske farer,
- Skade fra mekanisk fare,
- Skade fra emnets-, funksjons- eller parameterutiljgjengelighet,
- Skade fra bruksfeil, for eksempel utilstrekkelig rengjøring, og/eller
- Skade fra eksponering av enheten for biologisk materiale som kan resultere i en alvorlig systemisk allergisk reaksjon.

Håndtak

Nikkelkadmiumhåndtak

716 er et universalhåndtak som kan brukes med Welch Allyn-instrumenthoder på 3,5 V. Det lades opp i 7114X Series Universal Desk Charger.

Spesifikasjoner
- 3,5 V 800 mAh (2,8 Wh)
- Lading: 80 mA i 16 timer

710 er et universalhåndtak som kan brukes på alle Welch Allyn-instrumenthoder på 3,5 V. Den justerbare reostaktkontrollen muliggjør optimal intensitet og batterilevetid. Messinghåndtakene med krombelegg og hodetilkoblingen av metall har en solid konstruksjon med lang levetid, og den glatte, ikke-slipende knudrete overflaten sikrer et grep som ikke glir.

710-serien har også innebygd lader for enkel lading over natten av de oppladbare nikkel-kadmiumbatteriene som varer lenge. En konverteringsring er tilgjengelig som tilbehør til 71000-C-håndtaket, og den gjør det mulig å sette inn C-cellebatterier, som er hyllevare, i stedet for de oppladbare batteriene, slik at man kan fortsette å bruke utstyret uten å vente på oppladning.

Spesifikasjoner
- Mål: 5,5" lengde x 1,50" diameter (maks.)
- Vekt: 10 oz. (inkludert batteri)
- Inngang: 120 V 60 Hz 0,17 A

Førstegangsbruk

1. Lad batteriet fullstendig (16 timer).
2. Kjør batteriet helt tomt.
3. Lad batteriet fullstendig igjen (16 timer).
4. Kjør batteriet helt tomt.
5. Lad batteriet fullstendig igjen (16 timer).

Bruksanvisning

1. Koble instrumenthodet til håndtaket.
2. Trykk inn på/av-knappen på reostatdelen, og drei Light Intensity Control Ring med pekefingeren. Fortsett å dreie til det stopper for å intensiverе lyset.
3. For å slå av dreier du mot klokken. Knappen klikker når den er helt av. Slå alltid helt av etter bruk for å sikre maksimal brukstid fra batteriet.

Instruksjoner for lading av oppladbare håndtak med integrert lader

1. Ta av instrumenthodet, og skru topplokket av batterihuset.
2. Sett det inn i en standard (110–120 V 50/60 Hz) stikkontakt. Lad kontinuerlig i 16 timer når enheten er ny, eller etter en lang periode med aktivitet.
3. Påfølgende oppladinga må skje over natten

Skifte ut oppladbare batterier

Når et oppladbart batteri ikke lenger kan lades, skiftes det ut slik:

1. Skru av bunnlokket.
2. Rist ut det gamle batteriet.
3. Sett inn et nytt batteri med "knappen" opp.

FORSIKTIG Sett inn batteriet til det er helt på plass.

For håndtak som kan omdannes, skal polaritetsmerkingen stemme med merkingen på instrumentet når du setter inn et nytt batteri.

4. Skru bunnlokket tilbake på plass. Sørg for at plastisolasjonslokket er godt festet til bunnlokket. Hvis isolasjonen mangler eller er skadet, kan du kontakte Hillrom for å få et nytt bunnlokk.

For modellene 71000, 71010, 71020, 71050, 70700, 70710, 70720 og 70750 (ikke-omdannbare, oppladbare håndtak med integrert lader) må du påse at plastisolasjonslokket er intakt og sikkert plassert på fjæren. Hvis det mangler eller er skadet, må du montere et nytt lokk før bruk.

ADVARSEL DU MÅ IKKE FLYTTE BUNNLOKK MELLOM ULIKE MODELLER AV OPPLADBARE HÅNDTAK. BRUK AV FEIL BUNNLOKK KAN SKADE BATTERIET ELLER FØRE TIL AT HÅNDTAKET BLIR OVEROPPHETET. ET OVEROPPHETET HÅNDTAK KAN FORÅRSAKE FORBRENNING.

Du kan bestille reservebatterier fra hvilken som helst Welch Allyn-forhandler.

Welch Allyn-håndtak som kan omdannes

Byte oppladbart batteri med standardbatteri "C"-batterier:

1. Skru les transformatormodulenheten.
2. Rist ut det oppladbare batteriet.
3. Sett inn batterikonverteringsenheten: Produkt nr. 710168-501 for #71000-C-håndtak eller produkt nr. 710168-502 for #71020-C-håndtak (eksport).
4. Skru av bunnlokket, og sett inn to "C"-batterier med den positive terminalen (+) først.
5. Sett på bunnlokket igjen.

Hvis du vil bytte standardbatteriet ("C") med oppladbart batteri, reverserer du prosessen ovenfor.

Håndtak som kan omdannes

MERKNAD En lett oppvarming av håndtakene er normalt under ladningssyklusen.

MERKNAD Batteriene kan ikke bli overopphetet eller ladet for mye.

MERKNAD Batterier lekker ikke.

MERKNAD Batterier lades ut gradvis over en periode på ca. 60 dager når de blir oppbevart ved romtemperatur (70 °F) Ved oppbevaring ved høyere temperaturer økes utladningshastigheten.

MERKNAD For oppladbare håndtak som inneholder "C"- eller "AA"-batterier – fjern batteriene fra håndtaket hvis instrumentet ikke er i bruk over lengre tid.

Rengjøring og desinfisering av håndtak

Tørk av håndtaket med en passende rengjørings-/desinfiseringsserviett for helsevesenet, med lavt eller middels nivå, som inneholder enten en natriumhypokloritt oppløsning på 1:10 (blekemiddel) eller isopropylalkohol som virkestoff for desinfeksjon. Følg serviettprodusentens instruksjoner for riktig bruk, kontakttider og gjeldende advarsler og forholdsregler.

Ikke ha for mye væske på håndtakenheten.

Ikke dypp håndtakenheten i noen løsning.

Stromforsyningshåndtaket skal ikke steriliseres.

Etter desinfisering må du kontrollere håndtakenheten for synlige tegn på forringelse på bryteren, enhetens endekontakt og dekselet. Hvis det foreligger tegn på skade eller forringelse, må du slutte å bruke enheten og kontakte Hillroms tekniske støtte.

Batterilader

Laderinstruksjoner

1. Skal kobles til en 110–130 V, 50–60 Hz vekselstrømskontakt for nr. 71040 (100-240 V, 50–60 Hz for 71030, 71032, 71034, 71035 og 71036).
2. Koble ladningspluggen til ladningskontakten på instrumentet eller ladningssokkelen.
3. Sørg for at instrumentet har støtte under lading. Ikke heng instrumentet i ladningsledningen.

MERKNAD Batteriene blir ikke ladet for mye. Et fullstendig utladet batteri lades fullt ut over natten.

4. Bruk laderen sammen med oppladbare instrumenter på enten 2,5 V eller 3,5 V.
5. Ikke bruk diagnostiske instrumenter under lading.



Instruksjoner for lading av oppladbare håndtak (Universal Desk Charger eller Pocket Set Charger)

1. Når du skal lade, plasserer du håndtaket i ladningsbrønnen og påser at det er kontakt ved basen.
2. For å oppnå full kapasitet må du lade kontinuerlig i 16 timer når enheten er helt ny. Ved påfølgende lading plasserer du håndtaket i brønnen når det ikke er i bruk, eller når det er utladet.

Vedlikehold

Som for alt annet elektromedisinsk utstyr må det foretas periodiske elektriske kontroller som utføres av kvalifisert personell. Welch Allyn anbefaler at dette utstyret kontrolleres minst hver sjette måned, og oftere hvis det brukes under vanskelige forhold.

Kassering

Brukere må følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker kassering av medisinsk utstyr og tilbehør. Hvis du er i tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hillrom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.

PATENT/PATENTER

hillrom.com/patents

Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen nedenfor. Hill-Rom-selskaper er eierne av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.

Teknisk støtte hos Hillrom

Hvis du ønsker mer informasjon om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske støtte: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren er basert.

Miljøspesifikasjoner

Temperaturgrense
- Drift: 10 °C (59 °F) – 49 °C (104 °F)
- Transport/oppbevaring: -20 °C (-4 °F) – 55 °C (120 °F)

Luftfuktighetsgrenser
- Drift: 30 % – 90 %
- Transport/oppbevaring: 10 % – 95 %

Atmosfæretrykkgrenser
- 500 hPa – 1060 hPa

Standarder og samsvar

Enheten er i samsvar med følgende standarder:
IEC 60601-1 og IEC 60601-1-2
Landsspesifikke standarder er inkludert i den aktuelle samsvarserklæringen

Partikode

I partikkodeN YY-JJJ er YY=år og JJJ=dagnummeret i det juliianske året.

Retningslinjer og produsentens erklæring

Hvis du vil ha informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK), kan du gå til nettstedet for Hillrom: welchallyn.com/en/service-support/emc.html.

Et trykt eksemplar av informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet for utstråling og immunitet kan bestilles fra Hillrom med levering innen 7 kalenderdager.

Tilbehør

71249 Pocketscope Adapter Sleeve for Universal Desk Charger

Garanti

Welch Allyn-nikkel-kadmiumbatterier leveres med garanti fra Welch Allyn i to år fra produksjonsdato (bare når de brukes i Welch Allyn-instrumenter). Defekte batterier erstattes på pro rata-basis hvis det forekommer svikt for utløpsdatoen på batteriet.

Welch Allyn-produktene som er oppgitt i dette dokumentet, leveres med garanti fra Welch Allyn mot alle produksjonsfeil. Welch Allyn vil reparere eller erstatte, uten avgift, alle deler fra egen produksjon som det kan bevises er defekte av andre årsaker enn feil bruk, forsømmelse, transportskade eller normal slitasje.

Welch Allyn garanterer at produktene vil yte i henhold til opprinnelige spesifikasjoner i to år fra produksjonsdatoen. Denne garantien gjelder ikke bruk av batteriet 72200 eller 72300 i andre produkter.

Welch Allyn forbeholder seg retten til å foreta endringer i design, spesifikasjoner og modeller uten forhåndsvarsel. Den eneste garantien Welch Allyn gir, er garantien som eksplisitt gis skriftlig ved salg eller leie av produktene.

SVENSKA

Bruksanvisning

Beskrivning av enheten

Handtagen strömförsörjer de olika huvudena och drivs av olika batterier, inklusive laddningsbara AA- och C-batterier, beroende på modell.

Laddarna är bärbara enheter som laddar ett eller två laddningsbara Welch Allyn instrumenthandtag. Vissa laddare monteras på handtaget och ansluts direkt till ett uttag. Andra är bordsladdare eller väggmonterade laddare som handtaget placeras i för laddning. Universal Desk Charger är kompakt och praktisk och kan placeras på ett bord eller monteras på väggen. En indikatorlampa tänds när batterierna laddas. Den robusta ABS-konstruktionen är snygg och hållbar. Adaptrar finns tillgängliga för 2,5 V NiCd-handtagen så att de kan laddas i Universal Charger.

Användningsområde

Handtagen är avsedda att driva olika tillbehörshuvuden inklusive otoskop, oftalmoskop, retinoskop, strabismoskop, episkop, illuminatorer och transilluminatorer.

Laddarna är avsedda att ladda Welch Allyn laddningsbara 2,5 V- och 3,5 V-handtag.

Descripciones de los símbolos

Om du vill ha information om ursprunget för de här symbolerna kan du gå till symbolordlistan för Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Beställningsnummer	#	Produktidentifierare
MD	Medicinteknisk produkt	LOT	Partikod
	Luftfuktighetsgräns		Atmosfärtryck
	Tillverkare		Applicerad del av Typ BF
	Klass II-utrustning		Läs bruksanvisningen
	Temperaturgräns	GTIN	GTIN-artikelnummer
IPXØ	Utrustningen inte skyddad mot inträngande vatten		
	Separat sortering av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera inte som osorterat avfall. Innehåller litiumbatterier.		
R_x ONLY	Endast recept eller "För användning av eller på beställning av en legitimerad läkare."		
EC REP	Auktoriserad representant för Europeiska gemenskapen		

ANM Ger ett förtydligande om en instruktion eller användbar information om en funktion eller ett beteende.

VARNING Texter med denna symbol i manualen anger förhållanden eller förfaranden som kan leda till sjukdom, skada eller dödsfall. Varningsmeddelanden visas med grå bakgrund i svartvita dokument.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD Texter med denna symbol i handboken anger förhållanden eller förfaranden som kan orsaka skada på utrustningen eller annan egendom eller dataförlust.

Varningar

VARNING Kontinuerlig drift: Den här produkten uppfyller kraven i de standarder som finns för elektromagnetiska störningar och ska inte störa annan utrustning eller påverkas av annan utrustning. Undvik därför, som en försiktighetsåtgärd, att använda monitorn i närheten av annan utrustning.

VARNING Batteriet får inte demonteras eller ändras. Det finns inga delar inuti som användaren kan reparera.

VARNING Ladda inte batteriet i en miljö där temperaturen kan överskrida 40 °C (104 °F) eller falla under 0 °C (32 °F).

VARNING Batteriet räcker längst om handtaget och växelströmsladdningsmodulen avlägsnas från uttaget när laddningen är klar. Låt inte växelströmsladdningsmodulen vara ansluten till ett eluttag om inte handtaget är anslutet.

VARNING Sterilisera inte 710-seriens eldrivna handtag.

VARNING Utsätt inte batteriet för förvaringstemperaturer över 50 °C (122 °F) eller under -20 °C (-4 °F).

VARNING Ladda inte ur batteriet om omgivningstemperaturen är över 60 °C (140 °F) eller under -20 °C (-4 °F).

Övriga risker

Den här produkten uppfyller relevanta standarder för elektromagnetisk interferens, mekanisk säkerhet, prestanda och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risken för patient- eller användarskador av följande typ och orsak:

- personskada eller skada på utrustning som är förknippade med elektromagnetiska risker
- skador på grund av mekaniska risker
- skada på grund av att enheten, funktioner eller parametrar inte är tillgängliga
- skador till följd av felaktig användning, till exempel otillräcklig rengöring
- skador från exponering för biologiska utlösare som kan resultera i en allvarlig systemisk allergisk reaktion.

Handtag

Nickel-kadmiumhandtag

716 är ett universalhandtag som kan användas med alla Welch Allyn 3,5 V-instrumenthuvuden. Den laddas i 7114X Series Universal Desk Charger.

Specifikationer
- 3,5 V 800 mAh (2,8 Wh)
- Laddning: 80 mA i 16 timmar

710 är ett universalhandtag som kan användas med alla Welch Allyn 3,5 V-instrumenthuvuden. Med dess justerbara reostatkontroll kan intensiteten och batteritiden optimeras. Anslutningen mellan de kromplätterade mässingshandtagen och metallhuvudet ger tålig konstruktion med lång hållbarhet och den jämna, räfflade ytan ger ett säkert grepp. 710-serien har också en inbyggd laddare för enkel laddning av laddningsbara långtidsbatterier av typen nickel-kadmium över natten. Det finns en konverteringsring som tillbehör i 71000-C-handtaget och med den kan man sätta i C-cellsbatterier i lager på de laddningsbara batterierna plats för fortsatt drift utan att behöva vänta på laddning.

Specifikationer
- Mått: 5,5" lång x 1,50" diameter (max)
- Vikt: 10 oz. (inklusive batteri)
- Ineffekt: 120 V 60 Hz 0,17 A

Före första användning

1. Ladda batteriet fullt (16 timmar).
2. Kör slut på batteriet.
3. Ladda batteriet fullt igen (16 timmar).
4. Kör slut på batteriet.
5. Ladda batteriet fullt igen (16 timmar).

Bruksanvisning

1. Anslut instrumenthuvudet till handtaget.
2. Tryck ner on/off-knappen på reostatdelen och rotera kontrollringen för ljusintensitet medurs. Fortsätt att rotera tills stoppet nås för att förstärka ljuset.
3. Vrid motorns fart åt samma av. Knappen klickar när den är helt avstängd. Stäng av helt efter varje användning för att maximera batteritiden.

Instruktioner för laddning av laddningsbara handtag med separat laddare

1. Avlägsna instrumenthuvudet och skruva loss topplattan från batterikåpan
2. Anslut till ett standardvägguttag (110–120 V 50/60 Hz). Ladda i 16 timmar i följd när batteriet är nytt, eller om det inte har använts under en längre tid.
3. Ladda över natten för efterföljande laddning.

Byta laddningsbara batterier

När ett laddningsbart batteri inte längre laddar ska det bytas ut på följande sätt:

1. Skruva loss bottenplattan.
2. Skaka ut det gamla batteriet.
3. Sätt i ersättningsbatteriet med "knapp"-sidan uppåt.

FÖRSIKTIGHET! För in batteriet tills det tar stopp.

För konvertibla handtag ska polaritetsmarkeringarna matchas med dem på instrumentet när ersättningsbatteriet förs in.

4. Skruva tillbaka bottenplattan på plats. Se till att plastisoleringsplattan sitter säkert mot bottenplattan. Om isoleringen saknas eller är trasig, kontakta Hillrom för att få en ny bottenplatta.

För modellerna 71000, 71010,71020, 71050, 70700, 70710, 70720 och 70750 (inkonvertibla, laddningsbara handtag med separat laddare) ska du se till att plastisoleringsplattan är intakt och att den sitter säkert på fjädern. Om den saknas eller är skadad ska en ny platta installeras före användning.

VARNING ANVÄNDNINGEN AV BOTTENPLATTOR FRÅN OLIKA MODELLER AV LADDNINGSBARA HANDTAG ÄR INTE UTBYTBAR. OM FEL BOTTENPLATTA ANVÄNDS KAN BATTERIET SKADAS ELLER HANDTAGET ÖVERHETTAS. BRÄNNSKADOR KAN ORSAKAS AV ETT ÖVERHETTAT HANDTAG.

Beställ ersättningsbatterier från en Welch Allyn-distributör.

Konvertibla handtag från Welch Allyn

Byt från laddningsbart batteri till standardbatterier av ("C")-typ:

1. Skruva loss transformatormodulenheten.
2. Skaka ut det laddningsbara batteriet.
3. Sätt i batterikonverteraren: produktnr 710168-501 för 71000-C-handtag eller produktnr 710168-502 för 71020-C-handtag (export).
4. Skruva loss bottenplattan och sätt i två "C"-batterier med plus (+)-kontakten först.
5. Sätt tillbaka bottenplattan.

Byt från standardbatterier av ("C")-typ till laddningsbart batteri genom att utföra instruktionen ovan i omvänd ordning.

Konvertibelt handtag



ANM Handtagen blir något varma under laddningcykeln och det är normalt.

ANM Batterierna kan inte överhettas eller överladdas.

ANM Batterierna läcker inte.

ANM Batterierna laddar ur gradvis under en tidsperiod på cirka 60 dagar när de förvaras i rumstemperatur (21 °C). Förvaring i högre temperaturer snabbar på urladdningshastigheten.

ANM För laddningsbara handtag som tar "C"- eller "AA"-batterier – ta ut batterierna ur handtaget om instrumentet inte ska användas under en längre tid.

Rengöring och desinfektion för handtag

Torka handtaget med ett lämpligt svagt eller medelstarkt rengöringsmedel/desinfektionstork för sjukhusbruk som innehåller antingen en natriumhypokloritlösning (blekmedel) 1:10 eller isopropylalkohol som aktivt desinfektionsämne. Följ torktillverkarens instruktioner för korrekt användning, kontakttider och tillämpliga varningar och försiktighetsåtgärder.

Ha inte för mycket lösning på/drink inte in handtagsenheten.

Sänk inte ned handtagsenheten i någon vätska.

Sterilisera inte 710-serien av eldrivna handtag.

Efter desinfektion ska handtagsenheten kontrolleras för synliga tecken på försämring vid reglaget, ändkopplingen och kåpan. Om det finns tecken på skada eller försämring, avbryt användningen och kontakta Hillroms tekniska support.

Batteriladdare

Anvisningar för laddaren

1. Anslut till ett växelströmsuttag: 110–130 V, 50–60 Hz för nr 71040. (100-240 V, 50–60 Hz för 71030, 71032, 71034, 71035 och 71036.)
2. Anslut laddarens kontakt till instrumentets eller laddningsställets laddningsuttag.
3. Se till att instrumentet har stöd under laddning. Låt inte instrumentet hänga i laddningssladden.

ANM Batterierna överladdas inte. Ett helt urladdat batteri laddas fullt över natten.

4. Använd laddaren med 2,5 V- eller 3,5 V-laddningsbara instrument.
5. Använd inte diagnostiska instrument under laddning.

Instruktioner för laddning av laddningsbara handtag (Universal Desk Charger eller Pocket Set Charger)

1. Ladda genom att placera handtaget i laddningsbrunnen och se till att det har kontakt med basen.
2. Ladda i 16 timmar i följd när batteriet är helt nytt för full kapacitet. Vid efterföljande laddning ska handtagen placeras i brunnen när de inte används eller när de är urladdade.

Underhåll

Precis som för all annan elektrisk-medicinsk utrustning ska elinspektioner genomföras regelbundet av kvalificerad personal. Welch Allyn rekommenderar att denna utrustning inspekteras minst var sjätte månad, och oftare om den används under ogynnsamma förhållanden.

Kassering

Användarna måste följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör. Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hillroms tekniska support för råd om säker kassering.

PATENT

hillrom.com/patents

Kan omfattas av ett eller flera patent. Se internetadressen ovan. Hill-Rom-företagen är innehavare av europeiska, amerikanska och andra patent och patentansökningar under utredning.

Hillroms tekniska support

Om du vill ha information om en Welch Allyn-produkt kontaktar du Hill-Roms tekniska support: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Meddelande till användare och brukare i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemssta

Welch Allyn 可轉接握把

想將充電池互換成標準（「C」）電池時：

1. 轉動變壓器模組組件
2. 拆出充電電池。
3. 插上電池轉接元件：
產品編號 **71018-501 (#71000-C** 握把）
或產品編號 **710168-502 (#71020-C** 握把）
(外銷品)。
4. 轉動底蓋，插入二個「C」電池，正 (+) 極先進入。
5. 更換底蓋。

想將標準（「C」）電池互換成充電電池時，請按照相反順序進行以上程序。

備註 在充電期間，握把稍微發熱，這個情況是正常的。

備註 電池不應過熱或過度充電。

備註 電池不可滲漏。

備註 如果儲存在室溫 (70°F) 環境，電池會逐漸放電，大約經過 60 日期間。如果儲存在較高的溫度，會加快放電速率。

備註 如果充電握把可裝入 C 型或 AA 尺寸電池，長期不使用裝置的話，須將電池從握把取出。

握把的清潔與消毒

擦拭握把時，可以視情況採用中低警療等級的清潔 / 消毒擦拭劑，內含有 1:10 的次氯酸鈉 (漂白水) 溶液或異丙醇作為活性消毒成分。請遵照擦拭劑廠商有關適當使用、接觸時間及適用警告與預防措施的指示。

不可讓握把組件過度浸泡 / 濕透。

不可將握把組件浸泡在溶液中。

請勿將電源握把滅菌。

消毒完後，拘束在握把組件的開關、裝置端連接元件及外殼，留意有沒有劣化跡象。如果出現損壞或劣化跡象，請停止使用，並且聯絡 Hillrom 技術支援部門。

電池充電器

充電器說明

1. 使用編號 71040 產品時，將插頭插入 110-130 V 插座 (50-60 Hz A.C)。(71030、71032、71034、71035 及 71036 使用 100-240 V 插座 (50-60 Hz A.C))。
2. 將充電插頭接到裝置或充電支架的充電器用插孔。
3. 進行充電期間，保持裝置立起。請勿用充電端鎖爪本裝置。

備註 電池不應過度充電。電量完全耗盡的電池，需要整夜時間充滿電量。

4. 可搭配 2.5 V 或 3.5 V 的充電裝置，使用充電器。
5. 進行充電的時候，不可使用拈斷裝置。

充電握把 (通用桌上型充電器或攜帶組充電器) 的充電說明

1. 重新充電時，將握把置入充電用孔洞中，確認有接觸到底部。
2. 在全新的狀態，需要連續充電 16 小時，才能充滿電量。之後再次充電時，無論握把有無使用或電量耗盡，可將握把放置入孔洞。

維護

如同任何其他電子醫療設備，應有合格人員定期進行電檢查。

Welch Allyn 建議此設備應至少每六個月檢查一次，如使用環境不佳，應更頻繁進行檢查。

廢棄處理

使用者務必遵守聯邦 / 國家、州 / 省、地區和 / 或當地與安全重置醫療裝置和配件有關的所有法律與法規。如有任何疑問，本裝置的使用者應先與 Hillrom 技術支援部門聯絡，以取得安全重置指導準則。

專利

hillrom.com/patents

可能受一項或多項專利保護。請參閱上方的網址。 Hill-Rom 公司是歐洲、美國及其他專利和申請申專利的所有人。

Hillrom 技術支援

如需任何 Hillrom 產品的相關資訊，請聯絡 Hillrom 技術支援部門：

hillrom.com/en-us/about-us/locations。

環境規格

溫度限制

- 操作：59°F (10°C) -104°F (49°C)
- 運送 / 存放：-4°F (-20°C) - 120°F (55°C)

濕度限制

- 操作：30% - 90%
- 運送 / 存放：10% - 95%

氣壓限制

- 500 hPa - 1060 hPa

標準與合規

本裝置符合下列標準：

IEC 60601-1 和 IEC 60601-1-2

適用的合規等級聲明中包含國家 / 地區特定標準

批次代碼

針對批次代碼 YY-JJJ：YY = 年，而 JJJ = 該儀略年的第幾天。

指導準則和製造商聲明

如需電磁相容性 (EMC) 的相關資訊，請參閱 Hillrom 網站：

welchallyn.com/en/service-support/emc.html。

您也可向 Hillrom 訂購 EMC 發射和抗擾性資訊的紙本複本，複本會於 7 個日曆天內送達。

配件

71249 通用桌上型充電器用 Pocketscope 轉接器套

產品保證

Welch Allyn 鹼鎳電池，自製造日期起二年內，為 Welch Allyn 保證範圍 (僅限搭配 Welch Allyn 裝置使用的情形)。如電池在保固期間前無法運作，會在合於比例的基礎上，更換有瑕疵的電池。

Welch Allyn 對本文件列出的 Welch Allyn 產品，其保證範圍涵蓋所有製造瑕疵。若原廠的任何零件，其瑕疵證明並非由不當使用、疏忽、還送損壞或一般磨損所引起， Welch Allyn 會免費進行修復或更換。

在製造日期起二年內期間，讓產品在符合原始規格的條件下運作，是 Welch Allyn 的保固範圍。本保固範圍不及於其他產品使用 72200 或 72300 電池的情形。

Welch Allyn 保留變更設計、規格和型號的權利，恕不另行通知。 Welch Allyn 提供的唯一保固是其產品販售或租賃時的明確書面延長保固。

日本語

使用説明書

製品説明

ハンドルはさまざまな機器に電源を供給し、モデルによって充電式や AA、C サイズなど、さまざまな電池で動作します。

充電器は持ち運び可能であり、1 台または 2 台のウェルチ・アレン社製充電式ハンドルを充電できます。一部の充電器はハンドルに取り付け、直接コンセントにプラグ接続します。また、ハンドルを中に入れて充電する卓上または壁掛け充電器もあります。

Universal Desk Charger は小型の便利な充電器であり、卓上または壁に設置できます。電池の充電中にはインジケーターが点灯します。丈夫な ABS 製であり、優れた耐観で耐久性があります。2.5 V ニッカド充電式には、Universal charger で充電するためのアダプターがあります。

用途（使用目的）

ハンドルは、耳鏡、検眼鏡、網膜鏡、ストラビスモスコープ、エピスコープ、イルミネーター、トランスイルミネーターなどさまざまなアクセサリー機器への電源供給を目的としています。

充電器は、ウェルチ・アレン社製の 2.5V および 3.5V 充電式ハンドルの充電を目的としています。

記号・マークの説明

" これらの記号・マークの出処については、ウェルチ・アレン社の記号・マーク一覧を参照してください。welchallyn.com/symbolsglossary

REF	再注文番号	#	型番
MD	医療機器	LOT	ロットコード
	湿度限制		気圧制限
	メーカー		BF 形装着
	クラス II 機器		使用説明書を参照
	温度制限	GTIN	国際取引商品番号（GTIN）
IPXØ	本製品は防水仕様ではありません		
	電気・電子機器の分別回収参分別の一般廃棄物として処分しないでください。		
Rx ONLY	要処方、または「有資格の医療専門家による使用、または有資格の医療専門家の指示下で使用」		
EC REP	欧州共同体の正式 代表者		

注記 機能または動作についての指示や役に立つ情報をわかりやすく示します。

警告 本説明書の「警告」は、疾患、損傷、または死につながる可能性がある状況や行為を示すものではありません。白黒の文書では、警告記号の背景は灰色に表示されます。

注意 本書に記載の注意事項は、本機器またはその他の設備の破損、またはデータ紛失につながるおそれのある使用状況や使用方法を規定しています。

安全性に関する注意事項

警告 連続使用：本製品は、電磁妨害に関する国内外の適用基準に準拠しており、他の機器に問題を引き起こしたり、他の機器によって影響を受けることはありません。しかし、万一に備えて、本製品を他の機器の近くで使用しないでください。

警告 電池を分解または改造しないでください。電池には交換できる部品がありません。

警告 温度が 40°C を超える環境、または 0°C 未満になる環境では充電をしないでください。

警告 本製品を長持ちさせるため、充電後はハンドルと AC 充電器モジュールをコンセントから外してください。ハンドルを取り外した AC 充電器モジュールを電源コンセントに差し込んだままにしないでください。

警告 710 シリーズの充電式ハンドルは滅菌しないでください。

最適な性能を確保するために：

警告 温度が 50°C を超える環境または -20°C 未満の環境では電池を保管しないでください。

警告 温度が 60°C を超える環境または -20°C 未満の環境では本製品を使用しないでください。

残存リスク

本製品は、関連する電磁干渉、機械的安全性、性能、生体適合性の規格に準拠しています。しかしながら、本製品は、次に示すような患者 やユーザーに対する潜在的な損害を完全に取り除くことはできません。

- 電磁障害に関連する損害または装置の破損
- 機械的危険性による損害
- 装置 機能、パラメータ非表示による損害
- 不十分な洗浄など、誤った使用法による損害
- 重度の全身性アレルギー反応を引き起こすおそれのある生物学的トリガへの装置曝露による損害

警告

ニッカドハンドル

716 シリーズのハンドルは、ウェルチ・アレン社製の 3.5V 各種診断機器に使用できます。7114x シリーズの Universal Desk Charger で充電します。

製品仕様

- 3.5V 800mAh （2.8Wh）
- 充電 : 80mA で 16 時間

710 シリーズのハンドルは、ウェルチ・アレン社製の 3.5V 各種診断機器に使用できます。内蔵の可変抵抗器により光量と電池寿命が最適化されます。真鍮製 (クロムめっき) のハンドルと金属製のヘッド部を組み合わせた構造は耐久性に優れ、寿命が長く、耐摩耗性に優れた滑らかな表面にすべり止めのローレット加工を施しています。

充電器内蔵の 710 シリーズには寿命が長いニッケル カドミウム蓄電池を使用し、一晩で簡単に充電できます。 71000-C ハンドルだけは付属品として コンバーターがあるため、充電する時間がなく作業を継続する必要がある場合などに、充電式電池の代わりに市販の単 2 電池を使用することができます。

製品仕様

- 寸法 : 140 mm (長さ) x 38 mm (直径) (最大)
- 重量 : 283.5 g (電池装着時)
- 出力 : 120V 60Hz 0.17A

初回使用前の注意

1. 電池を満充電します (16 時間)。
2. 次に完全放電します。
3. 再び満充電します (16 時間)。
4. 再び完全放電します。
5. 再び満充電します (16 時間)。

操作上の注意事項

1. 診断機器ヘッド部をハンドルに接続します。
2. 電源 On/Off ボタン（可変抵抗器の取付部）を押し、照度調節部を時計回りに回して停止位置に達するまで回し続け、照度を高くします。
3. 電源を切るときには、反時計回りに回します。電源が切れると、カチッと音がします。電池の使用時間を最小限に抑えるため、使用後は必ず電源を切ってください。

充電器内蔵の充電式ハンドルの充電方法

1. 診断機器ヘッド部を取り外し、電池装着部の上蓋をねじって外します。
2. 電源コードのプラグを一般的な (110-120v 50/60 Hz) 壁コンセントに差し込みます。初めてご使用になるとき、または前回使用されてから長期間経過している場合は、16 時間充電してからご使用ください。
3. 2 回目以降は一晩充電してください。

充電式電池の交換

充電式電池が寿命になったら、次の手順で交換します。

1. 電源を切ってください。
2. 使用済みの電池を取り外します。
3. 交換用電池の「底部」を上にして装着します。

注意 ：電池は奥まで差し込み、固定させます。コンバーター付きハンドルに交換用電池を入れる場合は、プラスとマイナスの向きを確認して、正しく入れてください。

4. 底蓋を元の位置にはめます。絶縁キャップが底蓋にきちんと取り付けられていることを確認します。絶縁キャップがない場合または破損している場合は、Hillrom または お近くの販売代理店へ ご連絡ください。新しい底蓋をお求めください。

製品番号 71000、71010、71020、71050、70700、70710、70720、70750 (充電器内蔵の充電式ハンドルでコンバーターが付いていないもの) については、絶縁キャップに破損がないこと、スプリングに固定されていることを点検してください。絶縁キャップがない場合または破損している場合は、ご使用前に新しい底蓋を取り付けてください。

警告 充電式ハンドルの底蓋は、型番の違うハンドルに取り付けないでください。底蓋を型番の違うハンドルに取り付けると、電池の破損やハンドルの過熱の原因になることがあります。ハンドルの過熱は火傷の原因になります。

交換用電池はウェルチ・アレン社の正規販売店でお求めください。

ウェルチ・アレン社製バッテリー付きハンドル

充電式電池を市販の単 2 電池と交換する方法は次のとおりです。

1. 電力変換装置をねじって外します。
2. 充電式電池を取り外します。
3. 電池コンバーター (71000-C ハンドルには製品番号 71018-501、71020-C (輸出品) には製品番号 710168-502) を差し込みます。
4. 底蓋を元の位置に取り付けます。
5. 市販の単 2 電池を充電式電池と交換する方法は、上記の逆の手順で交換します。

充電中にハンドルが多少熱くなることがありますが、問題ありません。

電池が過熱または過充電することはありません。

電池が液もれすることはありません。

電池を室温 (20°C 程度) で保管した場合、自然放電により約 60 日で完全に放電します。これ以上の温度で保管すると、より早く放電します。

単 2 電池または単 3 電池を入れた充電式ハンドルで、診断機器を一定期間以上使用しない場合は、電池を取り外してください。

ハンドルの清拭・消毒方法

ハンドルの清拭・消毒には有効濃度 10% の次亜塩素酸ナトリウム溶液 (漂白剤) またはイソプロピルアルコールを有効成分とする溶液を浸み込ませた医療機器清拭・消毒用の布を使用し、軽く丁寧に汚れを拭き取ります。清拭・消毒の頻度、注意事項等については取扱説明書の指示に従ってください。

ハンドルを清拭・消毒をするときには、溶液等を使いすぎないように注意してください。

ハンドルは溶液に浸さないようにしてください。

充電式ハンドルは滅菌しないでください。

消毒後、ハンドルの本体、スイッチ、取付部、外側表面などに目視できる劣化などがないことを確認します。

目視できる破損や劣化がある場合は、使用を中止し、Hillrom 社のテクニカルサポートにご連絡ください。

電池の充電

充電方法

1. 電源プラグを製品番号 71040 の AC コンセント (110-130 V、50-60 Hz) に差し込みます (71030、71032、71034、71035 および 71036 の場合は 100-240 V、50-60 Hz)。
2. 充電ケーブルのプラグを診断機器の充電器のコンセント、または充電ドックのコンセントに差し込みます。
3. 充電中は診断機器を固定してください。診断機器を充電ケーブルにぶらさげないでください。

備考が過充電することはありません。完全に放電した電池の満充電には一晩かかります。

4. 本充電器は 2.5V または 3.5V の充電式診断機器に使用してください。
5. 充電中の診断機器は、決して使用しないでください。



充電式ハンドルの充電方法（Universal Desk Charger または Pocket Set Charger）

1. 充電時には、まず充電器のくぼみにハンドルを入れます。底にある接続部にきちんとはめ込んでください。
2. 初めてご使用になる場合は、16 時間かけて満充電してからご使用ください。2 回目以降は、使用しないとき、または放電後 (使用後) にくぼみにハンドルを入れたままにします。



保守点検

他の医用電気機器と同様に、有資格者による定期的な保守点検を受けてください。ウェルチ・アレン社は、本機器については少なくとも 6 か月ごと点検をお勧めします。環境が悪い場所で使用する場合は、より頻繁に点検してください。

廃棄処分

ユーザーは、医療機器および付属品の安全な廃棄について、国、州、地域、自治体のいずれかまたすべての法律および規制を順守する必要があります。 ご使用の装置を安全に廃棄する手順について質問がある場合は、まず Hill-Rom テクニカルサポートにご連絡ください。

特許

hillrom.com/patents

1 つまたは複数の特許により保護されている場合があります。上記のインターネットアドレスで確認してください。Hill-Rom 社は、欧州、米国、およびその他の国の特許および申請中の特許情報の所有者です。

Hillrom テクニカルサポート

Welch Allyn 製品に関する情報については、Hill-Rom テクニカルサポートにお問い合わせください。 hillrom.com/en-us/about-us/locations.

環境仕様

温度制限

- 操作時：10°C ～ 49°C
- 輸送 / 保管時：-20°C ～ 55°C

湿度制限

- 操作時：30% ～ 90%
- 輸送 / 保管時：10% ～ 95%

気圧制限

- 500 hPa ～ 1060 hPa

規格への適合性

本機器は、次の規格に準拠しています。

IEC 60601-1 および IEC 60601-1-2

国独自の規格は、該当する適合宣言書に記載されています

ロットコード

ロットコード YY-JJJ の YY は年、JJJ はユリウス日を表します。

ガイダンスおよび製造業者による宣言

電磁両立性（EMC）に関する情報は、Hillrom 社のウェブサイト welchallyn.com/en/service-support/emc.html を参照してください。

EMC エミッションおよびイミュニティに関する情報を記載した冊子版が必要な場合は、Hillrom 社までお知らせください。7 営業日以内にお届けいたします。

付属品

71249 Pocketscope Adapter Sleeve for Universal Desk Charger

製品保証

ウェルチ・アレン社製ニッケルカドミウム電池の保証期間は、購入日から 2 年間です (ウェルチ・アレン社製以外の機器に使用した場合は保証対象外)。保証期間内に欠陥が見つかった電池については、これを交換し、使用日数に応じて費用を請求いたします。

本文書に記載されたウェルチ・アレン社製製品には、製造上の欠陥がないことを保証いたします。製品の一部に欠陥が認められた場合は、無償で修理または交換いたします。ただし、誤用や怠慢による損傷、輸送時の損傷、または通常使用による磨耗等は保証の対象とはなりません。

ウェルチ・アレン社は、本文書に記載されたウェルチ・アレン社製製品が購入日より 2 年間にわたり機能仕様通りに動作することを保証します。72200 または 72300 の電池を他の製品に使用した場合は、保証の対象となりません。

ウェルチ・アレン社は、設計、仕様、モデルの変更を予告なく行う権利を留保します。ウェルチ・アレン社による保証は、当該製品の販売および貸し出しに適用される書面による明示的な保証のみです。

한국어

사용 지침서

장치 설명

핸들은 다양한 헤드에 전력을 공급하며 모델에 따라 충전식 , AA, C 크기를 포함한 다양한 배터리로 구동됩니다 .

충전기는 Welch Allyn 충전식 기기 핸들 1 ~ 2 개를 충전하는 휴대용 장치입니다 . 일부 충전기는 핸들에 부착되어 있으며 콘센트에 직접 꽂습니다 . 충전을 위해 핸들이 부착된 탁상용 또는 벽 충전기도 있습니다 .

병용 탁상용 충전기는 작고 편리하며 책상이나 벽에 설치할 수 있습니다 . 배터리 충전 중에는 표시등이 켜집니다 . 견고한 ABS 구조가 매력적이며 내구성이 뛰어납니다 . 병용 충전기에서 2.5V 니켈 - 카드뮴 핸들을 충전할 수 있는 어댑터를 사용할 수 있습니다 .

용도

이 핸들은 검이경 , 검안경 , 검영경 , 사시경 , 광학 , 조명기 , 투과 조명기 등 다양한 액세서리 헤드에 전력을 공급하는 데 사용됩니다 .

충전기는 Welch Allyn 충전식 2.5V 및 3.5V 핸들을 충전하기 위한 것입니다 .

기호 설명

이 기호의 유래에 대한 정보는 다음 주소에 있는 Welch Allyn 기호 설명을 참조하십시오 . welchallyn.com/symbolsglossary

REF	재주문 번호	#	제품 ID
MD	의료 기기	LOT	로트 코드
	습도 제한		대기압 제한
	제조업체		BF 형 장착부
	II 등급 장비		사용 지침 참조
	온도 제한	GTIN	국제 거래 단위 번호
IPXØ	방수 처리되지 않은 기기입니다		
	전기 전자 제품으로 분리 수 거하십시오 . 분류하지 않은 생활 폐기물과 함께 폐기하 지 마십시오		
Rx ONLY	처방 전용 또는 " 면허 있는 전문 의료인의 사용 또는 주문만 가능 "		
EC REP	유럽공동체 (EC) 공인 대리점		
	참고 기능 또는 동작에 대한 지침 또는 유용한 정보에 대해 설명합니다		
	경고 본 설명서의 경고 문구는 질병 , 상해 또는 사망을 초래할 수 있는 상태 또는 행동을 나타냅니다 . 경고문은 흑백 문서에 회색 배경으로 나타납니다		
	주의 본 설명서에서 주의 문구는 장비 또는 기타 자산의 손상 또는 데이터 손실이 발생할 수 있는 상황 또는 행동을 알려 줍니다		

안전 및 경고

경고 연속 작동 : 본 제품은 전자기 간섭에 관한 현재 의무 규격을 준수하며 다른 장비에 문제를 일으키거나 다른 장치에 의해 영향을 받지 않도록 해야 합니다 . 만약을 위해 다른 장비의 근처에서 본 장치를 사용하지 않도록 하십시오 .

경고 배터리 팩을 분해하거나 , 개조하지 마십시오 . 내부에는 수리할 수 있는 부품이 없습니다 .

경고 온도가 40°C(104°F) 초과이거나 0°C(32°F) 미만일 수 있는 환경에서 배터리 팩을 충전하지 마십시오 .

경고 오랫동안 사용하려면 충전이 완료된 후 핸들과 AC 충전 모듈을 콘센트에서 빼내십시오 . 핸들을 부착하지 않은 AC 충전 모듈을 전기 콘센트에 연결한 채로 두지 마십시오 .

경고 710 시리즈 파워 핸들을 멸균 처리하지 마십시오 .

최고 성능을 내려면 :

경고 배터리 팩 보관 온도를 50°C(122°F) 초과 또는 -20°C(-4°F) 미만으로 하지 마십시오 .

경고 주변 온도가 60°C(140°F) 초과 또는 -20°C(-4°F) 미만이면 배터리 팩을 방전시키지 마십시오 .

잔존 위험

이 제품은 관련 전자기 간섭 , 기계적 안전 , 성능 및 생체 적합성 표준을 준수합니다 . 그러나 본 제품은 다음과 같은 잠재적인 환자 또는 사용자 피해를 완전히 제거하지는 못합니다 .

- 전자기 위험과 관련된 피해 또는 장치 손상
- 기계적 위험으로 인한 피해
- 장치 , 기능 또는 매개 변수 사용 불가로 인한 피해
- 잘못된 사용 (예 : 부적절한 세척) 으로 인한 피해
- 심각한 전신 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 생물학적 요인에 장치를 노출시킴으로써 발생한 피해

핸들

니켈 카드뮴 핸들

716 시리즈는 Welch Allyn 3.5V 기기 헤드에 사용할 수 있는 범용 핸들입니다 . 7114X 시리즈 범용 탁상용 충전기에서 재충전됩니다 .

사양

- 3.5V 800mAh (2.8Wh)
- 충전 시간 : 80mA 16 시간

710 시리즈는 Welch Allyn 3.5V 기기 헤드에 모두 사용할 수 있는 범용 핸들입니다 . 조정 가능한 조광 제어장치가 최적의 조도와 배터리 수명을 제공할 수 있습니다 . 크롬 도금 황동 핸들과 금속 헤드 연결부가 내구성 있는 긴 수명의 구조를 제공하며 매끄러운 비마모성 마디가 있는 마감 처리로 미끄러짐 없이 작업할 수 있습니다 .

또한 710 시리즈에는 오래 지속되는 니켈 카드뮴 배터리를 하룻밤이면 쉽게 충전할 수 있는 내장형 충전기가 있습니다 . 액세서리로 71000-C 핸들에 건배터 원을 사용할 수 있어 병원 전용 기기를 필요 없이 연속 작동을 위해 충전식 배터리 대신 사용할 수 있습니다 .

Let op los aviosos de precaución de este manual indican condiciones o procedimientos que pueden dañar el equipo u otros dispositivos o causar la pérdida de datos.

사양

- 치수 : 14.0cm(5.5 인치) L x 3.8cm(1.50 인치) 직경 (최대)
- 중량 : 283.5g(10 온스), 배터리 포함
- 입력 : 120V 60Hz 0.17A

처음 사용하기 전

1. 배터리를 완전히 충전합니다 (16 시간).
2. 배터리를 완전 방전합니다 .
3. 완전 재충전합니다 (16 시간).
4. 배터리를 완전 방전합니다 .
5. 완전 재충전합니다 (16 시간).

작동 지침

1. 기기 헤드를 핸들에 연결합니다 .
2. 조광부 부분의 노브를 On/Off 위치를 눌르고 조도 조절링을 시계 방향 (CW) 으로 돌립니다 . 빛을 새게 하려면 멍주는 지점에 도달할 때까지 계속 돌립니다 .
3. 프려면 시계 반대 방향 (CCW) 으로 돌립니다 . 완전히 꺼지면 버튼에서 딸깍 소리가 납니다 . 배터리에서 최대 온타임을 보장하려면 사용 후 항상 완전히 끄십시오 .

자체 충전기가 포함된 충전식 핸들 충전 지침

1. 기기 헤드를 빼내고 배터리 헤드에서 상단 캡을 돌려서 뗍니다 .
2. 표준 (110 ~ 120V 50/60Hz) 벽 콘센트에 플러그를 꽂습니다 . 새 제품이거나 장기간 사용하지 않은 경우 16 시간 동안 연속 충전하십시오 .
3. 다음번에 재충전하는 경우 방새 충전하십시오 .



충전식 핸들을 위한 충전지침 (범용 탁상용 충전기 또는 휴대용 세트 충전기)

1. 충전하려면 바닥의 접촉하도록 하여 핸들을 충전기에 넣습니다 .
2. 새 제품 인 경우 전체 용량을 충전하려면 16 시간 동안 연속 충전하십시오 . 이후 재충전할 경우 사용하지 않을 때나 충전량이 부족할 때마다 핸들을 충전기에 넣으십시오 .

유지보수

다른 전자 의료기기와 마찬가지로 유자격자가 정기적인 전기 검사를 수행합니다 . Welch Allyn 은 최소 6 개월마다 , 악조건에서 사용할 경우 그보다 자주 본 장비를 검사할 것을 권장합니다 .

제품 폐기

사용자는 의료 기기 및 부속품의 안전한 폐기와 관련된 모든 연방 , 주 , 지역 및 / 또는 현지 법률 및 규정을 준수해야 합니다 . 확실하지 않은 경우 , 장치 사용자가 먼저 Hillrom 기술 지원팀에 안전한 폐기 프로토콜에 대한 지침을 문의해야 합니다 .

특허 / 하나 이상의 특허

hillrom.com/patents

다른 전자 의료기기와 마찬가지로 유자격자가 정기적인 전기 검사를 수행합니다 . Welch Allyn 은 최소 6 개월마다 , 악조건에서 사용할 경우 그보다 자주 본 장비를 검사할 것을 권장합니다 .

Hillrom 기술 지원

Hillrom 제품에 대한 자세한 내용은 Hill-Rom 기술 지원팀 (hillrom.com/en-us/about-us/locations) 에 문의하십시오 .

환경 사양

온도 제한

- 작동 :10°C (59°F) ~ 49°C (104°F)
- 이송 / 보관 :-20°C (-4°F) ~ 55°C (120°F)

습도 제한

- 작동 : 30% ~ 90%
- 이송 / 보관 : 10% ~ 95%

대기압 제한

- 500hPa ~ 1060hPa

표준 및 규정 준수

본 모델은 다음 표준을 준수합니다 .

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

국가별 표준은 해당 적합성 선언서에 포함되어 있습니다

로트 코드

로트 코드 YY-JJJ 에서 YY 는 연도 , JJJ 는 율리우스력의 연속일 .

안내문 및 제조자 고지 사항

전자기 호환성 (EMC) 에 대한 자세한 내용은 Hillrom 웹사이트 (welchallyn.com/en/service-support/emc.html) 를 참조하십시오 .

EMC 방출 및 내성 정보 인쇄본은 Hillrom 에 요청하시면 7 일 이내에 배송됩니다 .

부속품

71249 범용 탁상용 충전기를 위한 Pocketscope Adapter Sleeve

보증서

Welch Allyn 니켈 카드뮴 배터리는 제조일로부터 2 년까지 Welch Allyn 이 보증합니다 (Welch Allyn 기기와 함께 사용한 경우에만). 결함이 있는 배터리는 무료로 교체합니다 . 보증 기간 이전에 고장이 발생한 경우 비례하여 교환해 드립니다 .

이 설명서에 나열된 Welch Allyn 제품은 모든 제조 결함에 대해 Welch Allyn 이 보증합니다 . Welch Allyn 은 오용 , 부주의 , 배송 중 손상 또는 정상적인 마모 이외의 다른 원인을 통해 작사 제조상의 결함으로 증명된 부품은 무료로 수리 또는 교환해드립니다 .

Welch Allyn 은 제품이 제조일로부터 1 년 동안 원래 사양대로 작동함을 보장합니다 . 본 보증서는 72200 또는 72300 배터리를 다른 제품과 사용할 경우 적용되지 않습니다 .

Welch Allyn 은 디자인 , 사양 및 모델을 예고 없이 변경할 수 있습니다 . Welch Allyn 에서 보증하는 유일한 사항은 제품의 판매나 임대 시 제공된 명시적인 서면 보증뿐입니다 .

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving

De handgrepen voorzien de verschillende koppen van stroom door middel van verschillende batterijen, waaronder oplaadbare batterijen, AA- en C-formaten (afhankelijk van het model).

De opladers zijn draagbare eenheden die een of twee oplaadbare handgreepinstrumenten van Welch Allyn opladen. Sommige opladers kunnen aan de handgreep worden bevestigd en rechtstreeks op een stopcontact worden aangesloten. Andere zijn tafelblad- of wandopladers waar de handgreep in wordt geplaatst om op te laden.

De Universal Desk Charger is compact en handig, en kan op een bureau of aan de muur worden gemonteerd. Een indicatielampje geeft aan wanneer de batterijen worden opgeladen. De robuuste ABS-constructie is aantrekkelijk en duurzaam. Er zijn adapters verkrijgbaar voor de 2,5 V NiCad-handgrepen, zodat deze in de universele oplader kunnen worden opgeladen.

Beoogd gebruik

De handgrepen zijn bedoeld om verschillende accessoirekoppen, waaronder otoscopen, oogheelkundige scopen, retinoscopen, strabismoscopen, episcopen, stralers en transilluminatoren van stroom te voorzien.

De opladers zijn bedoeld voor het opladen van de oplaadbare 2,5V- en 3,5V-handgrepen van Welch Allyn.

Verklaring van de symbolen

Bekijk de symbolenlijst van Welch Allyn voor meer informatie over de symbolen: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Nabestelnummer	#	Productidentificatie
MD	Medisch hulpmiddel	LOT	Partijcode
	Vochtigheidsbereik		Atmosferische-drukbereik
	Fabrikant		Toegepast onderdeel van type BF
	Apparatuur van klasse 2		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Temperatuurgrens	GTIN	Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer)
IPXØ	Apparatuur niet beschermd tegen indringen van water		
	Gescheiden inzameling van elektrische apparatuur. Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval		
Rx ONLY	Alleen op voorschrift of "voor gebruik door of op voorschrift van bevoegd medisch personeel"		
EC REP	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		
	OPMERKING Geeft uitleg bij een instructie of nuttige informatie over een functie of gedrag.		
	Waarschuwing De waarschuwingen met dit symbool in deze handleiding wijzen op omstandigheden of handelingen die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden. In een zwart-witdocument worden waarschuwingssymbolen weergegeven met een grijze achtergrond.		
	Let op los avisos de precaución de este manual indican condiciones o procedimientos que pueden dañar el equipo u otros dispositivos o causar la pérdida de datos.		

Waarschuwingen

Waarschuwing Ononderbroken werking: dit product voldoet aan de huidige verplichte normen voor elektromagnetische interferentie. Het mag geen problemen veroorzaken bij andere apparaten en mag niet door andere toestellen worden beïnvloed. Uit voorzorg dient het gebruik van dit apparaat in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden.

Waarschuwing Neem de accu niet uit elkaar en breng geen veranderingen aan. De accu bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden.

Waarschuwing Laad de accu niet op in een omgeving waar de temperatuur hoger dan 40°C of lager dan 0°C kan worden.

Waarschuwing Haal de handgreep en de wisselstroom-oplaadmodule uit het stopcontact wanneer het opladen voltooid is om de batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan. Laat de wisselstroom-oplaadmodule niet aangesloten op het stopcontact zonder dat er een handgreep is bevestigd.

Waarschuwing De elektrische handgreep uit de 710-serie niet steriliseren.

Waarschuwing Stel de accu niet bloot aan opslagtemperaturen van hoger dan 50°C of lager dan - 20°C.

Waarschuwing Ontlaad de accu niet bij een omgevingstemperatuur van hoger dan 60°C of lager dan -20°C.

Restrisico

Dit product voldoet aan de relevante normen voor elektro-magnetische interferentie, mechanische veiligheid, prestaties en biocompatibiliteit. Het product kan potentieel letsel of potentiële schade voor de patiënt of gebruiker door de onderstaande oorzaken echter niet volledig wegnemen:

- letsel of schade aan het hulpmiddel in verband met elektro-magnetische risico's;
- letsel door mechanische risico's;
- letsel door onbeschikbaarheid van het hulpmiddel, functies of parameters;
- letsel door verkeerd gebruik, zoals ontoereikende reiniging, en/of
- letsel door blootstelling van het hulpmiddel aan biologische triggers die kunnen leiden tot een ernstige systemische allergische reactie.

Handgrepen

Nikkel-cadmium handgrepen

De 716 is een universele handgreep die geschikt is voor de 3,5V-instrumentkoppen van Welch Allyn. De universele handgreep wordt opgeladen in de Universal Desk Charger uit de 7114X-serie.

Specif i ca ti es

- 3,5 V 800 mAh (2,8 Wh)
- Laden: 80 mA bij 16 uur

De 710 is een universele handgreep voor alle 3,5v-instrumentkoppen van Welch Allyn. De instelbare reostaat zorgt voor een optimale intensiteit en levensduur van de batterij. De verchroomde messing handgrepen en de metalen kopaansluiting zorgen voor een duurzame constructie met een lange levensduur en de gladde, niet-schurende gekartelde afwerking zorgt voor een uitstekende anti-slip-grip.

De 710-serie heeft ook een ingebouwde oplader waarmee u de oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen met een lange levensduur eenvoudig en 's nachts kunt opladen. Als accessoire is de conversiering verkrijgbaar in de 71000-C-handgreep, wat ervoor zorgt dat uit voorraad leverbare C-celbatterijen kunnen worden geplaatst in plaats van de oplaadbare batterijen. Zo kunt u de handgreep blijven gebruiken, zonder dat u hoeft te wachten tot de batterij opnieuw is opgeladen.

Specif i ca ti es

- Afmetingen: 5,5 inch lang x 1,50 inch diameter (maks.)
- Gewicht: 10 oz. (inclusief batterij)
- Ingang: 120 V 60 Hz 0,17 A.

Vóór het eerste gebruik

1. Laad de batterij volledig op (16 uur).
2. Laat de batterij helemaal leeg lopen.
3. Laad de batter

710 to uniwersalna rękojeść, do której można podłączyć wszystkie głowice przyrządu 3,5 V firmy Welch Allyn. Regulacja reostatu pozwala na uzyskanie optymalnego natężenia i zywotności akumulatora. Chromowane, mosiężne rękojeści i metalowe przyłącze głowicy zapewniają wytrzymałość i długi okres eksploatacji produktu, a gładkie, radełkowane wykończenie gwarantuje pewny chwyt.
Przyrządy z serii 710 są również wyposażone we wbudowaną ładowarkę, która umożliwia łatwe ładowanie trwałych akumulatorów niklowo-kadmowych w ciągu nocy. Rękojeść 71000-C wyposażona jest w pierścień konwertujący (akcesoryjny), który zamiast akumulatorów umożliwia włożenie powszechnie dostępnych baterii z ogniwami typu C. Pozwala to zapewnić ciągłość pracy bez konieczności czekania na ponowne naładowanie.
Dane techniczne
- Wymiary: długość × średnica (maks.): 5,5 × 1,50 cala
- Waga: 10 uncji (z akumulatorem)
- Wejście:120 V, 60 Hz, 0,17 A

Przed pierwszym użyciem
1. Całkowicie naładować akumulator (16 godzin).
2. Całkowicie rozładować akumulator.
3. Całkowicie ponownie naładować akumulator (16 godzin).
4. Całkowicie rozładować akumulator.
5. Całkowicie ponownie naładować akumulator (16 godzin).

Instrukcja obsługi
1. Podłączyć głowicę przyrządu do rękojeści.
2. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.) na reostacie Rheostat Section i obrócić pierścień Light Intensity Control Ring w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Aby zwiększyć natężenie światła, należy kontynuować obracanie, aż do zatrzymania.
3. Aby wyłączyć, obrócić w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Po całkowitym wyłączeniu będzie słyszalne kliknięcie przycisku. Po każdym użyciu należy całkowicie wyłączyć urządzenie, aby zapewnić maksymalny czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Instrukcje dotyczące ładowania rękojeści (z możliwością ponownego ładowania) wyposażonych w ładowarkę
1. Zdjąć głowicę przyrządu i odkręcić górną nasadkę z obudowy akumulatora.
2. Podłączyć do standardowego gniazda ściennego (110–120 V, 50/60 Hz). Nowy lub długo nieużywany przyrząd należy ładować bez przerwy przez 16 godzin.
3. W przypadku kolejnego ładowania należy ładować przez całą noc.

Wymiana akumulatorów
Gdy akumulator nie będzie już mógł być ładowany, należy go wymienić w następujący sposób:
1. Odkręcić dolną nasadkę.
2. Wyjąć stary akumulator.
3. Włożyć do akumulator zamiennego tak, aby element wystający był skierowany ku górze.

Przestroga Włożyć akumulator do końca. W przypadku rękojeści z możliwością konwersji podczas wkładania akumulatora zamiennego należy dopasować oznaczenia biegunowości z oznaczeniami na przyrządzie.

Przykręcić dolną nasadkę z powrotem na miejsce. Upewnić się, że plastikowa nasadka izolacyjna jest dobrze przymocowana do dolnej nasadki. W przypadku braku nasadki izolacyjnej lub jej uszkodzenia w celu uzyskania nowej dolnej nasadki należy skontaktować się z firmą Hillrom.
W przypadku modeli 71000, 71010, 71020, 71050, 70700, 70710, 70720 i 70750 (rękojeści bez możliwości konwersji, ale z możliwością ponownego ładowania, wyposażone w ładowarkę) upewnić się, że plastikowa nasadka izolacyjna jest nienaruszona i odpowiednio zamocowana na sprężynie. W przypadku braku nasadki lub jej uszkodzenia przed użyciem założyć nową nasadkę.

Ostrzeżenie NIE STOSOWAĆ ZAMIENNIE DOLNYCH NASADEK RÓŻNYCH MODELI RĘKOJEŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO ŁADOWANIA. UŻYCIE NIEWŁAŚCIWEJ DOLNEJ NASADKI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE AKUMULATORA LUB PRZEGRZANIE RĘKOJEŚCI. PRZEGRZANIE RĘKOJEŚCI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ OPARZEŃ.

Akumulatory zamienne można zamówić u dowolnego dystrybutora firmy Welch Allyn.

Rękojeści z możliwością konwersji firmy Welch Allyn
Aby wymienić akumulator na nerozebraite standardowe („C”):
1. Odkręcić zespół modułu transformatora.
2. Wyjąć akumulator.
3. Włożyć konwerter akumulatora: nr produktu 71068-501 w przypadku rękojeści nr 71000-C lub nr produktu 710168-502 w przypadku rękojeści nr 71020-C (eksport).
4. Odkręcić dolną nasadkę i umieścić dwie baterie „C” zaczynając od bieguna dodatniego (+).
5. Założyć dolną nasadkę.

Aby wymienić baterie standardowe („C”) na akumulator, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

UWAGA Podczas cyklu ponownego ładowania lekkie nagrzewanie się rękojeści jest zjawiskiem normalnym.

UWAGA Akumulatory nie mogą się przegrzać ani przeładować.

UWAGA Z akumulatorów nie wyciekają płyny.

UWAGA Akumulatory rozładowują się stopniowo przez około 60 dni, gdy są przechowywane w temperaturze pokojowej (70°F). Przechowywanie w wyższych temperaturach przyspiesza proces rozładowywania.

UWAGA W przypadku rękojeści z możliwością ponownego ładowania, w których została umieszczona baterię typu „C”lub „AA”: jeśli rękojeści nie będą używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z nich baterie.

Czyszczenie i dezynfekcja rękojeści
Rękojeść należy przecierać odpowiednią chusteczką nasączoną przeznaczonym dla zakładów opieki zdrowotnej środkiem czyszczącym/dezynfekującym wskazanym poniżej lub środkiem o podobnej skuteczności. Należy przestrzegać instrukcji producenta chusteczek dotyczących odpowiedniego stosowania, czasu kontaktu oraz obowiązujących ostrzeżeń i środków ostrożności.
Nie wolno zbyt długo moczyć/zanurzać zespołu rękojeści w płynach.
Zespołu rękojeści nie należy zanurzać w zadnym roztworze.
Nie sterylizować rękojeści Power Handle.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy sprawdzić zespół rękojeści pod kątem widocznych uszkodzeń przelącznika, końcówki złącza urządzenia i obudowy.
W przypadku widocznych uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom.

Ładowarka akumulatora
Instrukcje dotyczące ładowarki
1. Podłączyć do gniazda zasilania sieciowego 110–130 V, 50–60 Hz (w przypadku produktu o numerze 71040: w przypadku 71030, 71032, 71034, 71035 i 71036: 100-240 V, 50–60 Hz).
2. Podłączyć wtyczkę ładowarki do gniazda ładowarki w przyrządzie lub stacji ładującej.
3. Podczas ładowania należy podeprzeć przyrząd. Nie wolno zawieszać przyrządu za przewód ładowarki.

UWAGA Przeładowanie akumulatorów jest niemożliwe. Całkowicie rozładowany akumulator zostanie przez noc w pełni naładowany.

4. Ładowarki należy używać z przyrządami do ponownego ładowania 2,5 V lub 3,5 V.
5. Nie używać przyrządów diagnostycznych podczas ładowania.

Instrukcje dotyczące ładowania rękojeści (z możliwością ponownego ładowania) (ładowarka Universal Desk Charger lub Pocket Set Charger)
1. W celu ponownego naładowania umieścić rękojeść w gnieździe do ładowania, upewniając się, że została prawidłowo włożona do stacji.
2. W celu zapewnienia maksymalnej pojemności nowy przyrząd należy ładować bez przerwy przez 16 godzin. W przypadku kolejnego ładowania rozładowane lub nieużywane rękojeści należy umieścić w gnieździe.

Konserwacja
Podobnie jak w przypadku innych medycznych urządzeń elektrycznych wykwalifikowany personel powinien okresowo sprawdzać elementy elektryczne urządzenia. Firma Welch Allyn zaleca przeprowadzanie kontroli tego urządzenia co najmniej raz na sześć miesięcy (częściej w przypadku używania go w niesprzyjających warunkach).

Utylizacja
Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznej utylizacji wyrobów i akcesoriów medycznych. W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom, który udzieli wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

PATENT/PATENTY
hillrom.com/patents
Produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów. Patrz poniższa strona internetowa. Firmy należące do grupy Hill-Rom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dział pomocy technicznej firmy Hillrom
Informacje na temat dowolnego produktu firmy Welch Allyn można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Uwaga dla użytkowników i/lub pacjentów na terenie UE
Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Specyfikacja środowiskowa
Limity temperatury
- Podczas pracy: 10–49°C
- Transport/przechowywanie: od -20°C do 55°C

Dopuszczalna wilgotność
- Podczas pracy: 30–90%
- Transport/przechowywanie: 10–95%

Limity ciśnienia atmosferycznego
- 500–1060 hPa

Normy i zgodność
Wyrób ten jest zgodny z następującymi normami:
IEC 60601-1 oraz IEC 60601-1-2
Normy obowiązujące w danym kraju są zawarte w stosownej deklaracji zgodności.

Kod partii
Kod partii YY-JJJ, gdzie YY = rok, a JJJ = kolejny dzień wg kalendarza juliańskiego.

Wskazówki i deklaracja producenta
Informacje na temat kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) można znaleźć na stronie internetowej firmy Hillrom: welchallyn.com/en/service-support/emc.html.
Drukowaną wersję informacji dotyczących emisji elektromagnetycznych i odporności można zamówić w firmie Hillrom (dostawa w ciągu 7 dni kalendarzowych).

Akcesoria
Tuleja 71249 Pocketscope Adapter Sleeve do ładowarki Universal Desk Charger

Gwarancja
Firma Welch Allyn udziela na akumulatory niklowo-kadmowe firmy Welch-Allyn gwarancję na okres dwóch lat od wyprodukowania (o ile będą stosowane w przyrządach firmy Welch Allyn). Wadliwe akumulatory są wymieniane proporcjonalnie w przypadku ich awarii przed upływem daty ważności.
Firma Welch Allyn udziela na wymienione w niniejszym dokumencie produkty firmy Welch Allyn gwarancję w odniesieniu do wszystkich wad produkcyjnych. Firma Welch Allyn nieodpłatnie naprawi lub wymieni wszelkie części własnej produkcji, które okazały się wadliwe z powodu innego niż niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, uszkodzenie w czasie transportu lub w wyniku naturalnego procesu zużycia.
Firma Welch Allyn gwarantuje, że produkty będą działać zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami przez dwa lata od daty produkcji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje korzystania z akumulatorów 72200 i 72300 w innych produktach.
Firma Welch Allyn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Welch Allyn, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

MAGYAR

Használati utasítás

Eszköz leírása
A különböző fejek tapellátására szolgáló nyelek tápellátását tipustól függően különböző akkumulátorok/elemek végzik, például újratölthető akkumulátorok „AA” vagy „C” méretű elemek.
A töltők hordozható egységek, amelyek egy vagy két Welch Allyn újratölthető műszernyél töltésére használhatók. Egyes töltőket a nyéllel kell csatlakoztatni, majd közvetlenül a fali aljzatba kell dugni. Más típusok asztali vagy fali töltők, amelyekbe bele kell helyezni a tölteni kívánt nyelet.
A Universal Desk Charger töltő kompakt és kényelmes eszköz, amely elhelyezhető egy asztalon vagy felszerelhető a falra. Az akkumulátorok töltését jelzőfény jelzi. A robusztus ABS szerkezet vonzó kialakítású és tartós. A 2,5 V-os nikkel-kadmium akkumulátoros nyelekhez adapter rendelhető, aminek segítségével az eszközök az univerzális töltővel is tölthetők.

Felhasználási terület
A nyelek a különböző fejek tápellátására szolgálnak, például otoszkópok, oftalmoszkópok, retinoszkópok, StrabismoScope eszközök, episzkópok, világítóeszközök és átvilágítóeszközök.
A töltők 2,5 V-os és 3,5 V-os újratölthető Welch Allyn nyelek töltésére szolgálnak.

Jelmagyarázat
A szimbólumok eredetével kapcsolatban lásd a Welch Allyn szimbólumjegyzéket: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Ujrarendelési szám	#	Termékazonosító
MD	Orvostechnikai eszköz	LOT	Tételkód
% 20	Páratartalomra vonatkozó határértékek	°C °F	Légnyomásra vonatkozó határértékek
	Gyártó		BF típusú páciensérző
	II. osztályú berendezés	i	Olvassa el a használati utasítást
	Hőmérsékleti határértékek	GTIN	Globális kereskedelmi azonosító szám
IPXØ	A készülék nem védett a víz beszivárgása ellen.		

Elkülönített gyűjtésű elektromos és elektronikus berendezések. Ne dobja ki vegyes közüzemi hulladékba.

Csak rendelésre, illetve „Csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember használhatóra vagy az ő rendelésére”

Megbízott képviselő az Európai Közösségben

MEGJEGYZÉS Az utasítások magyarázatára szolgál, vagy hasznos információkat mutat be a funkcióról vagy a viselkedésről.

FIGYELEM! A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések olyan állapotok vagy gyakoriatok azonosítására szolgálnak, amelyek betegséghez, sérüléshez vagy halálesethez vezethetnek. A figyelmeztető nyilatkozatok szürke háttérrel jelennek meg a fekete-fehér dokumentumban.

ÓVINTÉZKEDÉS A kézikönyvben szereplő óvintézkedések olyan állapotokat vagy gyakoriatokat azonosítanak, amelyek a berendezés vagy más tulajdon károsodásához, illetve adatvesztéshez vezethetnek.

Figyelmeztetések
FIGYELEM! Folyamatos működés: A termék megfelel minden aktuális, elektromágneses interferenciára vonatkozó szabványnak, így használata nem okozhat zavart más berendezésekben, illetve működését nem zavarhatják más berendezések. Elővigyázatosságból azonban kerülje más berendezések túlzott közelségét.

FIGYELEM! Ne szedje szét az akkumulátort és ne vegezzen módosítást rajta. A készülékben nem található javítható alkatrészek.

FIGYELEM! Ne töltse az akkumulátort 40 °C-nál (104 °F) magasabb vagy 0 °C-nál (32 °F) alacsonyabb hőmérsékletű környezetben.

FIGYELEM! A maximális élettartam érdekében a töltést végeztével válassza le a nyelesgyet és a váltóáramú Charging Module modult a fali aljzatról. A nyélegység nélkül ne hagyja a váltóáramú Charging Module modult a fali aljzathoz csatlakoztatva.

FIGYELEM! Ne sterilizálja a 710 sorozatú Power Handle eszközöket

FIGYELEM! Ne tárolja az akkumulátort 50 °C feletti (122 °F) vagy -20 °C (-4 °F) alatti hőmérsékleten.

FIGYELEM! Ne merítse le az akkumulátort 60 °C-nál magasabb (140 °F) vagy -20 °C-nál (-4 °F) alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén.

Fennmaradó kockázat
Ez a termék megfelel az elektromágneses interferenciára, mechanikai biztonságra, teljesítményre és biokompatibilitásra vonatkozó kapcsolódó szabványoknak. A termék használata során azonban nem zárható ki teljesen az alábbiakból származó, a pácienst vagy a felhasználót érő lehetséges károk:
- Elektromágneses veszélyforrásokkal kapcsolatos sérülés vagy az eszközök károsodása,
- Mechanikai veszélyforrásokból származó sérülés,
- Valamely eszköz, funkció vagy paraméter rendelkezésre nem állásából származó sérülés,
- Nem megfelelő használatból, például elégtelen tisztításból származó sérülés, és/vagy
- Olyan sérülés, amelyet az eszköz súlyos szisztémás allergiás reakciót kiváltó biológiai ágenseknek történő kitétele okoz.

Nyelek
Nikkel-kadmium akkumulátoros nyelek
A 716 típusú univerzális nyélre minden Welch Allyn 3,5 V-os műszerfej felszerelhető. Az eszköz töltése a 7114X sorozatú Universal Desk Charger töltővel lehetséges.
Műszaki adatok
- 3,5 V, 800 mAh (2,8 Wh)
- Töltés: 80 mA, 16 órán keresztül

A 710 típusú univerzális nyélre minden Welch Allyn 3,5 V-os műszerfej felszerelhető. Az állítható ellenállás-szabályozó optimális intenzitást és akkumulátor-élettartamot biztosít. A krómozott sárgaréz nyelek és a fém fejcsatlakozás tartósságot és hosszú élettartamot, a sima, nem koptató, recézett felület pedig csúszásmentes tapadást biztosít.
A 710 sorozat emellett beépített töltővel rendelkezik, ami egyszerű, éjszaka végezhető töltést biztosít a tartós, ezerféleképpen nikkel-kadmium akkumulátorok számára. A 71000-C nyélhez tartozékként átalakító gyűrű rendelhető, amely segítségével az újratölthető akkumulátorok helyére „C” méretű elemek is helyezhetők, így nem kell várni a az akkumulátorok feltöltésére és az eszköz folyamatosan használható.
Műszaki adatok
- Méretek: 5,5” hosszúság x 1,50” átmérő (max.)
- Súly: 10 uncia (akkumulátorral együtt)
- Bemenet: 120 V, 60 Hz, 0,17 A

Első használat előtt
1. Teljesen feltölteni akkumulátor (16 óra).
2. Meritse le teljesen az akkumulátort.
3. Teljes feltöltés (16 óra).
4. Meritse le teljesen az akkumulátort.
5. Teljes feltöltés (16 óra).

Használatra vonatkozó utasítások
1. Csatlakoztassa a műszerfejet a nyélhez.
2. Nyomja meg a Rheostat Section részen lévő BE/KI gombot, majd forgassa el a Light Intensity Control Ring gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba. A fényerősség növeléséhez forgassa tovább a végállásig.
3. A kikapcsoláshoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. A teljesen kikapcsolt állapotot a gomb kattanása jelzi. A maximális akkumulátor-üzemidő biztosítása érdekében minden használat után teljesen kapcsolja ki az eszközt.

Töltéssel kapcsolatos utasítások a beépített töltővel rendelkező újratölthető nyelek esetén
1. Távolítsa el a műszerfejet és csavarozza le a felső fedelet az akkumulátorházról.
2. Csatlakoztassa szabványos (110–120 V, 50/60 Hz) fali aljzathoz. Új akkumulátor vagy hosszabb ideig történő használat esetén töltse az akkumulátort 16 órán keresztül.
3. A töltést éjszaka végezze.

Az újratölthető akkumulátorok cseréje
Ha az újratölthető akkumulátor nem veszi fel a töltést, cserélje ki az alábbiak szerint:
1. Csavarozza le az alsó fedelet.
2. Távolítsa el a régi akkumulátort.
3. Helyezze be a csere akkumulátort úgy, hogy az alsó oldala felfelé nézzen.

ÓVINTÉZKEDÉS Helyezze be úgy az akkumulátort, hogy teljes mértékben a helyére kerüljön. Az átalakítható nyelek esetén a csereakkumulátor behelyezésekor ügyeljen arra, hogy az akkumulátoron lévő polaritásjelzések az eszközön lévő polaritásjelzésekhez kerüljenek.

4. Csavarozza vissza a helyére az alsó fedelet. Ellenőrizze, hogy a műanyag szigetelőfedél szorosan van-e felhelyezve az alsó fedélre. Ha a szigetelőfedél hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a Hillrom vállalattal és kérjen új fedelet.

A 71000, 71010,71020, 71050, 70700, 70710, 70720 és 70750 (nem átalakítható, újratölthető nyélegység beépített töltővel) modell esetén győződjön meg arról, hogy a műanyag szigetelőfedél sértetlen és megfelelően rögzítve van a rugón. Ha a fedél hiányzik vagy sérült, használat előtt helyezzen fel egy új fedelet.

FIGYELEM! NE CSERÉLJE FEL A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ÚJRATÖLTHETŐ NYELEK ALSÓ FEDELÉT. A NEM MEGFELELŐ ALSÓ FEDÉL HASZNÁLATA AZ AKKUMULÁTOR SÉRÜLÉSÉHEZ VAGY A NYÉL TÚLMELEGEDÉSÉHEZ VEZETHET. A TÚLMELEGEDETT NYÉL ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT.

Csereakkumulátor a Welch Allyn forgalmazóitól rendelhető.

Welch Allyn átalakítható nyelek
Az újratölthető akkumulátorok cseréje normál („C”) elemekre:
1. Csavarozza le az átalakítómodult.
2. Távolítsa el az újratölthető akkumulátort.
3. Helyezzen be akkumulátor-átalakítót: termékszám: 710168-501 a #71000-C nyél esetén, vagy termékszám: 710168-502 a #71020-C nyél esetén (export).
4. Csavarozza le a felső fedelet, majd helyezzen be 2 darab „C” elemet a plusz (+) jelzésű érintkezővel előre.
5. Cserélje ki az alsó fedelet.

A normál („C”) elem újratölthető elemmel történő cseréjéhez végezze el a fenti műveletet ellentétes sorrendben.



MEGJEGYZÉS A töltés közben a nyelek enyhén felmelegednek.

MEGJEGYZÉS Az akkumulátorok túlmelegedése vagy túltöltése nem lehetséges.

MEGJEGYZÉS Az akkumulátorok nem szivárognak.

MEGJEGYZÉS Az akkumulátorok szobahőmérsékleten (70 °F) tárolva kb. 60 nap alatt, fokozatosan merülnek le. A nagyobb hőmérsékleten történő tárolás gyorsítja az akkumulátorok merülését.

MEGJEGYZÉS A „C” vagy „AA” méretű elemeket tartalmazó újratölthető nyélegységek esetén távolítsa el az elemeket, ha az eszközt hosszabb időn keresztül nem használja.

A nyelek tisztítása és fertőtlenítése
Törölje le a nyelet megfelelő, alacsony vagy közepes szintű egészségügyi tisztítószerrel/fertőtlenítő törlőkendővel, amely aktív fertőtlenítő összetevőként 1:10 nátrium-hipoklorit (fehérítő) oldatot vagy izopropil-alkoholt tartalmaz. A megfelelő használattal és az érintkezési időket kapcsolatos információkért, valamint az alkalmazandó figyelmeztetésekért és óvintézkedésekért kövesse a törlőkendő gyártójának utasításait. Ne áztassa el a nyélegységet.
Ne merítse bele a nyélegységet semmilyen folyadékba.
Ne sterilizálja a Power Handle eszközt.
A fertőtlenítést követően ellenőrizze a nyélegységet, hogy lát-e sérülést a kapcsolón, a végcsatlakozón vagy a burkolaton.
Ha sérülést vagy hibát észlel, szüntesse be az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot a Hillrom Műszaki Támogatás osztályával.

Akkumulátortöltő
Töltővel kapcsolatos utasítások
1. Csatlakoztassa váltóáramú (110–130 V, 50–60 Hz) aljzathoz: 71040. (100-240 V, 50–60 Hz a 71030, 71032, 71034, 71035 és 71036 tipus esetén).
2. Csatlakoztassa a töltődugót a műszer töltőaljzatához vagy a töltőállványhoz.
3. Töltés közben támassza meg az eszközt. Ne akassza fel a műszert a töltőzsinór mentén.

MEGJEGYZÉS Az akkumulátorok túltöltése nem lehetséges. A teljesen lemerült akkumulátor egy éjszaka alatt teljesen feltöltheti.

4. A töltő 2,5 V-os vagy 3,5 V-os újratölthető eszközökkel használható.
5. Ne használja a diagnosztikai eszközöket töltés közben.



Töltéssel kapcsolatos utasítások az újratölthető nyelek esetén (Universal Desk Charger töltő vagy Pocket Set Charger töltő)
1. A töltéshez helyezze a nyelet a töltőbe és ellenőrizze, hogy a nyél alsó része érintkezik-e a töltőtalppal.
2. Az új akkumulátor teljes kapacitásának eléréséhez töltse 16 órán keresztül. A töltéshez minden esetben tegye a nyélegységet a töltőre, ha nem használja, vagy ha az akkumulátor lemerült.



Karbantartás
Mint minden más elektromos orvosi berendezés esetén, rendszeresen ellenőriztesse az eszközt szakemberrel. A Welch Allyn vállalat javasolja, hogy a berendezést legalább fél évente, kedvezőtlen körülmények között történő használat esetén pedig ennél gyakrabban ellenőriztesse.

Ártalmatlanítás
A felhasználók kötelesek az orvostechnikai eszközök és tartozékok biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó minden szövetségi, állami, regionális és/vagy helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően eljárni. Ha kétségei vannak, akkor az eszköz felhasználójának először fel kell vennie a kapcsolatot a Hillrom műszaki támogatásával a biztonságos leselejtezési protokollokkal kapcsolatos útmutatásért.

SZABADALOM/SZABADALMAK
hillrom.com/patents
A termékre egy vagy több szabadalom vonatkozhat. Lásd a fenti internetes címet. Az Európában, az Egyesült Államokban és máshol bejegyzett szabadalmak illetve szabadalmaztatás alatt álló elemek tulajdonosai a Hill-Rom vállalatok.

Hillrom Műszaki Támogatási Részleg
Bármely Welch Allyn termékkel kapcsolatos információért keresse a Hill-Rom műszaki támogatási részlegét: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Figyelmeztetés az EU felhasználói és/vagy betegei számára
Az eszközzel kapcsolatban történt bármely súlyos esetet jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó, illetve a beteg tartózkodási helye szerinti tagország illetékes hatóságának.

Környezeti adatok
Hőmérsékletre vonatkozó határértékek
- Használat: 59 °F (10 °C) – 104 °F (49 °C)
- Szállítás/tárolás: -4 °F (-20 °C) – 120 °F (55 °C)

Páratartalomra vonatkozó határértékek
- Használat: 30% – 90%
- Szállítás/tárolás: 10% – 95%

Légnyomásra vonatkozó határértékek
- 500 hPa – 1060 hPa

Szabványok és megfelelőség
Az eszköz megfelel a következő szabványoknak:
IEC 60601-1 és IEC 60601-1-2
Az országspecifikus szabványok a vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatban találhatók

Tételkód
Tételkód magyarázata: YY-JJJ, ahol YY=Year (Év) és JJJ=a Julianus-naptár egymást követő napjai.

Útmutató és gyártói nyilatkozat
Az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) kapcsolatos információkért látogasson el a Hillrom honlapjára: welchallyn.com/en/service-support/emc.html.
Az EMC emissziós és zavartűrési információk nyomtatott példányra megrendelhető a Hillrom cégtől, 7 naptári napon belül történő leszállítással.

Tartozékok
71249 Pocketscope Adapter Sleeve a Universal Desk Charger töltőhöz

Jótállás
A Welch Allyn nikkel-kadmium akkumulátorokra a Welch Allyn a gyártás időpontjától számítva 2 éves garanciát vállal (kizárólag abban az esetben, ha az akkumulátorokat Welch Allyn eszközökben használják). Ha az akkumulátor a lejárati ideje előtt meghibásodik, a hibás akkumulátort kicserélik.
A jelen dokumentumban felsorolt Welch Allyn termékek esetleges gyártási hibáira a Welch Allyn garanciát vállal. A Welch Allyn ingyenesen megjavítja vagy kicseréli saját termékeinek hibás részeit, kivéve, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, szállítás során történő sérülésből vagy normál kopásból ered.

A Welch Allyn szavatolja, hogy a termékek a gyártás időpontjától számított két évig az eredeti előírásoknak megfelelően fognak működni. Ez a garancia nem vonatkozik a 72200 vagy a 72300 típusú akkumulátor más termékekben való felhasználására.
A Welch Allyn fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatások eszközöljön a kivitel, a műszaki adatok és a modellek terén. A Welch Allyn által biztosított egyetlen jótállás a termékek vásárlásakor vagy bérlésekor vállalt írásos jótállás.

ČESKY

Návod k použití
Popis zařízení
Rukojeti napájejí různé hlavice a jsou napájeny různými bateriemi, včetně dobíjecích baterií, baterií velikosti AA a C, a to v závislosti na daném modelu.
Nabíjecí jsou přenosné jednotky, které nabíjejí jednu nebo dvě dobíjecí nástrojové rukojeti Welch Allyn. Některé nabíječky se připojí k rukojeti a přímo se zapojí do zásuvky. Jiné jsou stolní nebo nástěnné nabíječky, kam se rukojeť pro nabití vloží.
Univerzální stolní nabíječka je kompaktní a praktická a lze ji umístit na stůl nebo připevnit na zeď. Kontrolka signalizuje nabíjení baterií. Silná ABS konstrukce je hezká a odolná. Pro 2,5V Ni-Cd rukojeti jsou k dispozici adaptéry, které umožňují jejich nabíjení v univerzální nabíječce.

Určené použití
Rukojeti jsou určený k napájení různých hlavic příslušenství včetně otoskopů, oftalmoskopů, strabismoskopů, episkopů, osvětlovacích těles a transiluminátorů.
Nabíječky jsou určené k nabíjení dobíjecích 2,5V a 3,5V rukojetí Welch Allyn.

Popisy symbolů
Informace o původu těchto symbolů najdete ve slovníčku symbolů společnosti Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

REF	Číslo pro další objednávku	#	Identifikátor výrobku
MD	Zdravotnický prostředek	LOT	Kód šarže
% 20	Omezení vlhkosti	°C °F	Omezení atmosférického tlaku
	Výrobce		Aplikovaná součást typu BF
	Zařízení třídy II	i	Nahlédněte do návodu k použití
	Omezení teploty	GTIN	Mezinárodní číslo obchodní položky
IPXØ	Zařízení není chráněno proti vniknutí vody.		
	Třídený odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení. Neodhazujte do směsného komunálního odpadu.		
℞ ONLY	Pouze na lékařský předpis nebo „k použití odborným lékařem nebo na jeho objednávku”		
EC REP	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství		
	POZNÁMKA Obsahuje upřesnění pokynů nebo užitečnou informaci k funkci nebo režimu.		
	VAROVÁNÍ Varování uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které mohou vést k onemocnění, zranění nebo smrti. Varování se zobrazuje se šedým pozadím v černobílém dokumentu.		
	UPOZORNĚNÍ Upozornění uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které mohou vést k poškození zařízení nebo jiných věcí nebo ke ztrátě dat.		

Varování
VAROVÁNÍ Trvalý provoz: Tento výrobek splňuje aktuální požadované normy v oblasti elektromagnetického rušení a nemělo by působit problémy pro ostatní vybavení, ani by jej nemělo ovlivňovat ostatní zařízení. V rámci preventivního opatření nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jiného vybavení.

VAROVÁNÍ Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř nejsou žádné opravitelné díly.

VAROVÁNÍ Baterii nenabíjejte v prostředí, kde je teplota vyšší než 40 °C (104 °F) nebo nižší než 0 °C (32 °F).

VAROVÁNÍ Pro co nejdelší životnost odpojte rukojeť a nabíjecí modul ze zásuvky vždy, když je nabíjení dokončeno. Nenechávejte nabíjecí modul zásuvce bez připojené rukojeti.

VAROVÁNÍ Napájecí rukojeť řady 710 nesterilizujte

VAROVÁNÍ Baterii neskladujte v prostředí, kde teplota vyšší než 50 °C (122 °F) nebo nižší než -20 °C (-4 °F).

VAROVÁNÍ Baterii nevybíjejte v prostředí, kde je teplota prostředí vyšší než 60 °C (140 °F) nebo nižší než -20 °C (-4 °F).

Zbytkové riziko
Tento produkt vyhovuje příslušným normám o elektromagnetickém rušení, mechanické bezpečnosti, výkonu a biologické kompatibilitě. U výrobku však nelze úplně vyloučit potenciální možnost následujících poškození pacienta nebo uživatele:
- Poškození zdraví nebo poškození zařízení spojené s elektromagnetickými útržky,
- Poškození způsobené mechanickými riziky,
- Poškození způsobené nedostupností zařízení, funkcí nebo parametrů,
- Poškození způsobené nesprávným používáním, jako je nedostatečné čištění a/nebo
- Poškození způsobené vystavením zařízení biologickým faktorům, které mohou vést k závažné systémové alergické reakci.

Rukojeti
Nikl-kadmiové rukojeti
716 je univerzální rukojeť pro 3,5V nástrojové hlavice Welch Allyn. Dobíjí se v univerzální stolní nabíječce řady 7114X.
Technické údaje
- 3,5V 800 mAh (2,8 Wh)
- Nabití: 80 mA po dobu 16 hodin

710 je univerzální rukojeť pro všechny 3,5V nástrojové hlavice Welch Allyn. Její nastavitelné ovládání reostatu umožňuje optimální intenzitu a životnost baterie. Chromované mosazné rukojeti a připojení kovové hlavice zaručují odolnou, dlouhodobou konstrukci a hladká, neabrazivní rýhovaná povrchová úprava zajišťuje pevné uchopení.
Řada 710 má také zabudovanou nabíječku pro snadné nabíjení nikl-kadmiových baterií s dlouhou životností přes noc. Jako součást příslušenství je u rukojeti 71000-C dostupný převodníkový kroužek, který umožňuje místo dobíjecích baterií vložit baterie „C”, a zajistit tak trvalý provoz, aniž by bylo nutné čekat na dobití dobíjecích baterií.
Technické údaje
- Rozměry: délka 5,5” (14 cm) x průměr 1,50” (3,8 cm) (max.)
- Hmotnost: 10 oz (včetně baterie)
- Vstup: 120 V 60 Hz 0,17 A

Před prvním použitím
1. Plně nabit